

电路板切脚机、剪脚机（高速）

产品名称	电路板切脚机、剪脚机（高速）
公司名称	中山市小榄镇锦海五金电子工具行
价格	面议
规格参数	品牌:艺辉 型号:YH-2008
公司地址	广东中山市中山市小榄镇东区民安路与东生路交汇处中山五金机电..
联系电话	86 0760 86958002 13318285452

产品详情

yh-2008高速切脚机实拍图

一、技术参数

电源：220v 50-60hz

电机功率：550w

刀片尺寸：内径：70mm

外径：200mm、250mm

刀轴转速：4300rpm

基板最大尺寸：4400mm可定做加长加宽

二、注意事项

1、每次装刀片时，请先检查刀片是否完整没裂纹，如果出现裂纹的严禁使用，然后将刀轴与刀片接触面擦干净，才装上刀片，装卸刀片时先拔下电源线插头以策安全。

2、装上刀片后，先旋转长——短调节手轮将导轨调至高过刀片2-3mm才旋转宽——窄调节手轮，将导轨调节至基板可以轻松移动但又不会掉下来的宽度，再拨动刀片看导轨没有压紧刀片才合上塑料保护盖开电源开关，最后调节长——短调节手轮将导轨调至刚接触刀片即可使用。

3、不同厚度的基板，应合使用不同导轨槽的导图。导轨的槽要经常用酒精等精洗，可保障电路板顺利通过。

4、使用后或每次旋转宽——窄调节手轮，请先将丝杆牙上藏着的元件脚清理干净，否则元件脚会旋进螺母难以旋转。

5、当刀片使用了一段时间后，刀锋会钝化，刀片则需要研磨。

6、如发觉切好脚之电路板的线脚有左右不平均的现象，可通过加减导轨下的垫片的方法调整，如前后或与中间的线脚不平均则是电路板变型和电路板厚度与导轨槽不匹配造成。

7、本产品保用期为半年，保用期内如为为或因操作不当造成的损坏，则不在保修范围内。

本公司专业批发国内外各大品牌电子工具、设备及其附件、各种仪表仪器、电子生产辅料、各种电子连接器，厂价直销，欢迎来电订购！

本产品的加工定制是是，品牌是艺辉，型号是YH-2008，送料形式是手动