

MS2008Q数字模拟两用有线电视场强仪 手持式 5-870MHZ电视信号

产品名称	MS2008Q数字模拟两用有线电视场强仪 手持式 5-870MHZ电视信号
公司名称	上海诺彩贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电视场强仪 品牌:诺彩
公司地址	上海市嘉定区德立路88弄14号2201室
联系电话	86-02159904358/31261256 13818551016

产品详情

ms2008 是适用于catv系统维护测试的手持式仪器，它体积小. 重量轻，使用时间长(大于6小时)；坚固设计. -25 ~ +45 超宽温度工作范围，解决了低温条件下工作的难题；同屏多功能显示，操作更简便，双频道测量显示，方便实用；c/n、v/a、斜率、干线电压测量、数字信号平均功率测量功能齐全。大液晶、大字符、高亮度背景光显示，可在任何条件下工作。

主要技术指标

频率/频道指标

频率范围：46mhz ~ 870mhz；5mhz ~ 870mhz

频道范围：中国标准频道 1 ~ 56

中国增补频道z1 ~ z43

频率精度：± 50ppm (25 ± 5)

分辨率：50khz

测量带宽：280khz ± 50khz

频率步距：50khz、100khz、1mhz、10mhz、100mhz、

电平测量：

测量范围：30 ~ 120dbuv

测量精度：±1.5db (25 ±5)

分辨率：0.1dbuv

检波方式：峰值检波

输入阻抗：75 (不平衡tac或f型接头)

电压测量：

输入范围：0 ~ 100vac

测量精度：±2v

分辨率：1v

载噪比平测量范围：75 ~ 105dbuv

其它

外形尺寸：192mm × 140mm × 85mm

整机重量：小于1.5kg (含电池)

伴音输出：内置扬声器

电源

机内电池：7.2v/200mah 镍氢

充电时间：8小时以上

本产品的加工定制是否，类型是电视场强仪，品牌是诺彩，型号是MS2008Q