

西特C268MR电容式风压测量装置

产品名称	西特C268MR电容式风压测量装置
公司名称	无锡市兴洲仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴洲 型号:西特C268MR
公司地址	无锡无锡市滨湖区胡埭工业园南区朝阳路12号
联系电话	86-051085598593/85593298/85589539 013812123680

产品详情

西特c268mr电容式风压测量装置

产品简介 美国西特c268mr系列电容式多路风压测量装置，采用美国setra公司的高精密度陶瓷镀金电容式变送器和风压取样装置，通过对管内的动压、风温的测量，结合计算机技术更加全面的准确地反映管内的一、二次风况。该装置由风压或差压取样装置、微差压变送器、显示单元（led、光柱、crt）等组成，是目前国内火电厂测量锅炉风管中风速、风压较为先进的检测系统。

主要技术指标测量通道数：由用户根据需要 任意组合（一般16 16通道）
测量范围：差压0-10kpa 静压：-70 ~ + 70kpa输出信号：4-20madc或1-5vdc
工作温度：-40 ~ 65 工作电源：24vdc或220v ± 10% 50hz ± 2hz测量精度：0.4fs
%响应速度：50ms迟滞：± 0.1%fs重复性：± 0.1%fs温度漂移：零点误差 = ± 0.2%fs/55 总体误差 = ± 0.2%fs + 0.2%校验量程) /55 稳定性：12各月为0.4%fs， 三年为± 0.55fs微差压变送器防护箱尺寸：180 × 120n × 450（深 × 宽 × 高）防护等级：ip65显示单元开孔尺寸：（27n+ 18） × 152 × 250（宽 × 高 × 深）

发件人：jj004

本产品的加工定制是是，品牌是兴洲，型号是西特C268MR，测量范围是差压0-10，防爆等级是II级，输出信号是4-20mADC或1-5VDC，电源电压是24VDC或220V ± 10%