

SL-011静电消除棒、离子铝棒

产品名称	SL-011静电消除棒、离子铝棒
公司名称	东莞市科悦防静电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SL-011 输入电压:220 (V)
公司地址	广东东莞市厚街镇厚街大道西
联系电话	86 0769 89872995 15992761890

产品详情

sl-011离子铝棒可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘的目的。

- 1.中和静电迅速。
- 2.无需压缩空气，直接消除静电。
- 3.离子铝棒有良好的接地保护。

输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac7.0kv(sl-009)
功率	20w
环境使用温度	- 10 ~ + 50

高压电线长度	3m
棒长	可根据客户的要求定做
气流速度	3 ~ 10m/s
压缩空气压力	0.3mpa~0.8mpa

测试结果:

测试仪距离	中心线
100mm	0.4s
200mm	0.5s
300mm	0.6s

*

静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为5000v ~ 500v测得。 *

测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。 * 测试依据iec-61340-5-1

a · 6。 * 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是SL-011，输入电压是220（V），消电时间是0.8（s）