

# LU-192IW智能电力监测仪

产品名称	LU-192IW智能电力监测仪
公司名称	成都安东电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:LU-192IW
公司地址	中国 四川 成都市 成都市金府路6号2-2-5-3
联系电话	86-02887694646/87696546/81213787

## 产品详情

### 一、概述

lu-192iw智能电力监测仪是一种具有可编程功能、自动化测量、数码管显示、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能监测仪表。它将三相交流电量按线性关系转换为规格化的数字量。它集数字化、智能化、网络化于一身，使测量过程及数据分析处理实现自动化，减少人为失误，能够全面替代电量变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等仪器，是组成电气自动化系统的理想产品。其结构紧凑、电路先进、测量功能强大，是对传统仪表的革命性设计。可切换显示三相电流或电能值

lu-192iw智能电力监测仪可广泛应用于电力、邮电、石化、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

### 二、主要技术指标

· 基本误差：0.2%f.s、0.5%f.s、1.0%f.s

· 显示：led数码管显示

· 测量参量：

电流、有功电能、无功电能、开关量信号

· 输入规格：

di：开关量输入（干节点方式）

· 输出模块规格：

ao：0~20ma/4~20ma变送输出

do : 继电器输出 ( 3a阻性250vac )

r : rs232通讯模块

s : rs485通讯模块

p : rs232打印

· 工作电源 :

ac85~265v 40~70hz , dc85~330v ( 标准 )

ac30~60v 40~70hz , dc18~90v ( 可选 )

· 整机功耗 : < 4w

本产品的加工定制是是 , 品牌是安东 , 型号是LU-192IW , 测量范围是1