

JB-QG-LD988EL 火灾报警控制器 / 消防联动控制器

产品名称	JB-QG-LD988EL 火灾报警控制器 / 消防联动控制器
公司名称	北京利达华信电子股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街17号2幢1-4层
联系电话	010-57022224 13371664875

产品详情

功能特点：

集中区域兼容型控制器，采用无主从方式的对等网络架构设计，每台控制器可显示网络内所有设备工作情况。

超大规模的单机容量：最大 20 回路，最多 5120 个地址点，多线直控输出点最多 168 个，总线输出点最多 512 个。

网络容量：64 台控制器、256 回路、65536 个地址点。

采用彩色七寸液晶触摸屏，丰富的图形功能，可显示详细设备信息，指示灯指示关键状态。

支持分区的设置和操作，可以将有联动关系的报警和输出设备编入一个或者多个分区内，简化逻辑关系。

具有 CANBus 接口，可通过通讯转换卡与其他设备联网。

用户使用 PC 机软件完成配置数据的编程工作，提供 U 盘实现配置数据库的上传和下载。

采用多任务嵌入式操作系统，响应时间快。

具有黑匣子功能，可以记录火警、故障、监管、反馈等多种事件的历史记录信息共 25600 条。

具有监管报警功能。

具有回路短路保护、电源短路保护功能。

多线输出可选择两线或三线布线，采用两线布线时需要配接 LD6803 模块。

总线输出电流可达 1.3A，可配接我公司两线制和四线制总线产品。