

质优价廉LCD数字电子停表

产品名称	质优价廉LCD数字电子停表
公司名称	仙游县鲤城新龙电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:XL 型号:XL-016
公司地址	福建 仙游县 仙游县鲤城东大路13号
联系电话	86 0594 2759298 13959517920

产品详情

秒表计时：

1、秒表计时：

按a键直至秒表显示，若秒表不为零，按b键停止计时，按c键复位到零；按b键开始计时，再按b键，停止计时。（重复按b键，重复开始/停止）按c键复位到零。

2、分段计时：

按b键开始计时，按c键记下前段时间（注：秒表在计下前段时间时，表内部仍在计时），再按c键在累加时间的基础上恢复走时（每次分段，重复按c键两次），按b键停止，按c键复位到零。

3、二段计时：

按b键开始计时，按c键显示第一段时间，按b键停止计时，按c键显示第二段时间，再按c键复位到零。

时间、日历。星期。响闹显示：

按a键直至显示正常走时，按b键显示月、日和星期；按c键显示响闹时间，同时按住b键和c键响闹：取消/保持。

设置时间、日历：

正常走时的秒及星期闪烁，这样进入了时间设置状态，按b键置数（按住不放，出快速置数）按c键，

选择秒、分、时、日、月、星期（a/r为12小时制，“a”代表上午；“p”代表下午；“h”为24小时制）作为调校对象，调校完毕，按a键回到时间显示状态。

设置时间：

在正常走时，按a键两次，时和星期同时闪烁，这样进入响闹设置方式，再按c键选择时和分，按b键改变分和时数字，按a键回到时间显示。

注意事项：

- 1、避免受潮；
- 2、避免与腐蚀性物体接触；
- 3、避免在温度过高或过低的环境下使用；
- 4、不宜长时间在太阳下暴晒和置于强光下照射，
- 5、电池最好用氧化银电池，电池电压为1.5v.

本产品的加工定制是是，品牌是XL，型号是XL-016，测量范围是19小时59份99秒，准确度是0.01，外形尺寸是78*60*28（mm），重量是0.068（kg）