

# ACS580系列故障报警OCF维修，江苏扬州食品厂家

产品名称	ACS580系列故障报警OCF维修，江苏扬州食品厂家
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

一、诊断显示1，红灯亮-故障传动监测到一个严重的问题或故障之后，可能会作出下列反应：（1）点这传动单元上的红色LED指示灯（LED亮或闪烁）。（2）在故障字参数（0305到0307）里设置对应位。（3）控制盘显示故障代码。（4）电机停止（如果正在运行）。控制盘上的故障代码显示是暂时的，按下列任何一键可清除故障信息：MENU（菜单）、ENTER（进入）、UP（上）或DOWN（下）。如果故障依然存在，故障信息会在几秒钟后再次出现。2、绿灯闪烁-报警不太严重的错误，称为报警，诊断显示是建议性的。出现不太严重的错误时，传动单元通常用下列方式报告发现异常：（1）传动单元上绿LED指示灯闪烁（不适用于来自于控制盘操作错误引起的报警）。（2）报警字参数（0308或0309）的相应位。（3）利用控制盘查看报警代码和信息。几秒钟后报警信号会从控制盘上消失。但是只要报警情况存在，报警信息将周期性的返回到控制盘上。二、故障排除1、过流输出电流过大。检查和排除：电机过载；加速时间过短；电机故障，电机电缆故障或接线错误。2、过温散热器过温。温度达到或超过极限值：检查和排除 风扇故障 空气流通受阻 散热器积尘 环境温度过高 电机负载过大。3、短路短路故障。检查和排除：电机电缆或电机短路。 供电电源扰动。4、IGBT过载原因：IGBT与外壳温度计接点过多。该警告可以保护IGBT，可在电机电缆短路时激活。措施： 检查电机电缆。 检查环境条件。 检查气流和风机的运转。 检查散热器片，除去其中沉积的灰尘。 对比传动功率检查电机功率。