

高压标准电容器 BR16/3

产品名称	高压标准电容器 BR16/3
公司名称	上海怡珠电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BR16/3 介质材料:真空
公司地址	上海市奉贤区四团镇渔村村462号
联系电话	86 021 51693848/26809908 13918923997

产品详情

本标准电容器可用做：做为交流电桥的高压测量标准。做为高压电容器的标准。

br16/3型高压标准电容器的详细资料：

二．技术数据1.工作电压10000伏。2.电容器的高压极与低压极之间的电容量为标定值（ $1 \pm 0.5\%$ ）微微法，介质损失角正切值不大于0.00005。3.尺寸及重量标准电容器的尺寸：150×150×330毫米标准电容器的重量：不大于3公斤。4.高压标准电容器，采用高工作电压，充六氟化硫气体（sf6），结构简单轻便灵巧并且可以携带。三．使用及保管1.标准电容器在周围空气温度从+10 至35 及相对湿度30 -80 时运用。2.在与高压交流电桥配套进行高压工作时的正接线法按图2，反接线法按图3。3.定期检查：为保证电桥工作的正确性最好进行下列各种定期检查。每年至少二次试验标准电容器极板之间绝缘，为此要把电压输入到它的高压端子上，而接线柱《低压》及《e》相互连接起来，并且接地进行试验的电压为15000伏，试验5分钟。4.电容器应保管在周围空气温度自+10 到35 ，相对湿度在30-80%以下通风良好的仓库中，空气中不应有可致腐蚀性有害杂质。

本产品的品牌是国产，型号是BR16/3，介质材料是真空，应用范围是高压，外形是圆柱形