

# 全闭环步进电机 86两相步进电机 12NM 杰美康混合式步进电机

产品名称	全闭环步进电机 86两相步进电机 12NM 杰美康混合式步进电机
公司名称	深圳市杰美康机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:86J18156EC-1000 额定功率:360 ( W )
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 科技园科苑路9号24栋6楼
联系电话	86 0755 26509689 13242068075

## 产品详情

### 86j18156ec-1000混合式步进伺服电机

温馨提示：建议您在购买前跟我们联系，以避免在使用过程中给您带来不必要的麻烦！步进伺服电机与步进伺服驱动器建议配套购买！

杰美康服务：所有产品保修一年，闭环步进电机发货标配2m编码器延长线，并且无条件提供技术支持和服务！可根据客户要求调整电机参数和机械安装尺寸！

产品主要特点：

- 1：低发热/高效率（静止时，电流几乎为零，无发热）
- 2：平滑精确（基于反馈编码器的空间矢量电流控制算法和矢量平滑滤波技术，对困扰传统步进电机的低频共振有很好的抵制作用）
- 3：高速响应（先进的伺服控制技术提供了大力矩输出，使得系统具有极高动态响应，步进伺服速度可到600-2000rpm）
- 4：适用行业:点胶机/木工机/焊接机/螺丝机/拉链机/绕线机/贴片机/包装机/雕刻机/激光机/led/电子设备

两相混合式步进电机技术参数 electrical specification

型号	步距角	静力矩	额定电流	相电阻	相电感	定位力矩	转子惯量	绝缘等级	引线数目	重量	长度
57j185 4ec-1000	1.8	0.9	2.8	0.4	1.2	400	280	b	8	0.6	54
57j188 0ec-1000	1.8	2.2	4.0	0.35	1.8	700	480	b	4	1.1	81
86j189 5ec-1000	1.8	7.0	4.2	0.37	3.3	2000	1850	b	8	3	95
86j181 18ec-1000	1.8	8.5	4.2	0.44	4.4	2500	2700	b	4	3.8	118
86j181 56ec-1000	1.8	12	5.0	0.55	4.8	3000	3250	b	4	5	156

86j18156ec-1000两相步进电机技术参数(轴径有14和15.875)

本产品的品牌是杰美康，型号是86J18156EC-1000，额定功率是360（W），产品类型是交直流两用电动机，额定电压是60-80（V），额定电流是5（A），额定转速是600-1200（rpm），额定转矩是12（NM），外形尺寸是86\*86\*156（mm），产品认证是ce，适用范围是印刷，数控，拉链机等等