

CHB-2000电爆网络全电阻测试仪

产品名称	CHB-2000电爆网络全电阻测试仪
公司名称	平顶山市安仕达科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:安仕达
公司地址	平顶山市新华区沿河西路10号
联系电话	86-3752222895 13393756838

产品详情

chb-2000电爆网络全电阻测试仪

概述：

chb-2000电爆网络全电阻测试仪适用于爆破工程中爆破网络全电阻的检测，对整个爆破工程来说是不可缺少的。众所周知，杂散电流的存在对使用电雷管起爆是一大威胁，该仪器可有效测量杂散电流的存在及其大小。chb-2000电爆网络全电阻测试仪为防护安全类仪表，适用于爆破工程中检测电气爆破网路全电阻值及爆破现场的杂散电流。本机结构牢固，防潮防水，便于携带和维护。

技术参数：

环境条件		本安参数	
工作温度	(0 ~ 40)	额定电压	6.0v
相对湿度	98% (+25)	最大工作电流	12ma
储存温度	(-40 ~ +60)	最高开路电压	dc6.0v
大气压力	(80 ~ 106)kpa	最大短路电流	2.0ma

防护等级	ip54		
技术指标			
	直流电阻	杂散电流	
测量范围	0.0 ~ 200.0 , 0 ~ 2045 两档自动转换	0 ~ 2045ma交、直流自动识别	
测量精度	± 0.5%	± 1%	
分辨率	< 200为0.1 ; > 200为1 ; > 2045超量程显示“ f ”		
电源	dc6v (5号普通干电池4节串联)		
重量	300g		
外型尺寸	157mm × 89mm × 51mm		