

# 北京时代TV100手持式测振仪 袖珍式测振仪 便携式测振仪

产品名称	北京时代TV100手持式测振仪 袖珍式测振仪 便携式测振仪
公司名称	无锡市森乾机械量仪有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:TIME/时代 型号:TV100
公司地址	无锡市新区旺庄路178号宝龙城市广场12楼1210室
联系电话	15052201252

## 产品详情

### 产品介绍:

tv100便携式测振仪的性能：具有振动测量值存贮功能tv100测振仪为便携式振动测量仪具有电源欠压提示功能配有打印机

### tv100便携式测振仪的基本原理

本仪器采用压电式加速度传感器，把测量振动信号转换成电信号，通过对输入信号的处理分析，显示出振动的加速度、速度、位移值，并可用打印机打印出相应的测量值。

### tv100便携式测振仪的适用范围

tv100便携式测振仪适用于常规振动测量，它不仅可以测量振动的加速度、速度、位移，而且还可以打印输出。tv100便携式测振仪的技术性能符合国际标准iso2954及我国国家标准gb/t13824中对于振动烈度测量仪和gb13823.3中正弦激励法振动标准的要求。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶、车辆等领域。

### tv100便携式测振仪的主要功能(tv100)：

1. 配有打印，可打印测量值；
2. 具有存储功能：可存10个测量值。
3. 具有欠电压指示功能；
4. 具有日期设置功能。

### tv100便携式测振仪的测量范围：

加速度：0.1 ~ 199.9m/s<sup>2</sup> 速度：0.01 ~ 19.99cm/s（有效值） 位移：0.001 ~ 1.999mm（峰 - 峰值）

tv100便携式测振仪的主要参数：

加速度：10hz ~ 10khz 速度：10hz ~ 1khz 位移：10hz ~ 500hz 允许误差： $\pm 5\% \pm 2$ 数  
使用环境温度：0 ~ 45 电源：镍镉电池4 × 1.25v(tv110)；镍氢电池4 × 1.2v(tv100)  
外型尺寸：270 × 86 × 47(mm) 重量：650g

我们的联系方式是：电话0510-81819749 手机15052201252小吴 邮箱gc1718@163.com  
qq:478497851 msn：sqyiqi@msn.cn skape:sqyiqi <http://www.gcyiqi.com>

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是TIME/时代，型号是TV100，测量范围是0.1 ~ 199.9m/s<sup>2</sup>，测量精度是  $\pm 5\% \pm 2$ 数，频率范围是10Hz ~ 1KHz，尺寸是270 × 86 × 47 ( mm )，电源是4 × 1.25V，重量是650 ( g )，加工定制是否