

微小流量变送器 EJA115A 横河

产品名称	微小流量变送器 EJA115A 横河
公司名称	温州贝壳电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YOKOGAWA/横河 型号:EJA115A
公司地址	乐清市翁垟街道后西门社区
联系电话	0577-27862008 18757079674

产品详情

横河eja115a微小流量变送器

详细介绍：1.产品简介：

横河eja115微小流量变送器是带内藏孔板的差压变送器，特别适合微小流量测量输出.与所测流量相对应的4-20madc信号。内藏孔板有六种内径,范围从0.508mm到6.350mm. 选择不同测量量程的差压变送器和不同内径的内藏孔板,就可进行大范围的微小流量测量.横河eja115差压变送器也可以通过brain手操器或centum cs/ μ xl或罗斯蒙特hart475手操器相互通讯，通过它们进行设定和监控等。

应用类型型号膜

盒 量程(kpa) 最大工作压力(mpa)流量 内藏孔板 eja115l 1-10 3.5m 2-100 14h 20-210 14

2.产品选型一览表

基本规格代码： eja115-dls400a-92nn

第1项：输出信号 -d 4-20ma dc/带数字通讯 (brain协议) -e 4-20ma dc/带数字通讯 (hart协议) -f ff现场总线通讯第2项：测量量程 (膜盒) l

1-10kpa(100-1000mmh2o)第3项：接液材质 s

[本体]jis scs14a [膜盒]jis sus316l [孔板]jis

sus316第4项：过程接口 2 rc1/4内螺纹4 1/2npt内螺纹第5项： 00

一直为00第6项：螺栓和螺母材质 a jis scm435 最大工作压力3.5mpa b jis sus630 最大工作压力3.5mpa第7项：安装方式 -2 垂直配管连接，右边高压，上部安装多通阀-3 垂直配管连接，右边高压，下部安

装多通阀-6 垂直配管连接，左边高压，上部安装多通阀-7 垂直配管连接，左边高压，下部安装多通
阀-8 水平配管连接，右边高压-9 水平配管连接，左边高压第8项：电气接口 0 g1/2内螺纹,一个电气
接口2 1/2npt内螺纹二个电气接口，无盲塞3 pg13.5内螺纹，二个电气接口，一个盲塞4 m20内螺纹，
二个电气接口，无盲塞5 g1/2内螺纹，二个电气接口，一个盲塞7 1/2npt内螺纹，二个电气接口，一个
盲塞8 pg13.5内螺纹，二个电气接口，一个盲塞9 m20内螺纹，二个电气接口，一个盲塞第9项：内藏
显示表 d 数字显示表e 数字显示表,带量程设定按钮n 第10项：安装托架 a jis secc
2"管安装用（平托形） b jis sus304 2"管安装用（平托形） c jis secc 2"管安装用（I形） d jis sus304
2"管安装用（I形） n

本产品的加工定制是否，品牌是YOKOGAWA/横河，型号是EJA115A，测量范围是0~100（m³/h）