

# K&L双工器WSD-00097

产品名称	K&L双工器WSD-00097
公司名称	上海欧桥电子科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KL双工器 型号:WSD-00097
公司地址	上海市金山区亭林镇油车村7046号B幢135室（注册地址）
联系电话	13564415682

## 产品详情

产品名称：k&l双工器wsd-00097

型号：wsd-00097

特点描述：75db最高隔离，低插入损耗;0.5db典型，高回波损耗 - 18 db典型 小型，高性能包

带通：接收：1750-1780 mhz

发送 1840-1870 mhz

通带插入损耗：1.0 db

最大天线接收抑制：

dc-1685 mhz 35 db minimum 1840-3740 mhz 75 db minimum

发送到天线抑制：

dc-1780 mhz 75 db minimum 2040-3740 mhz 60 db minimum

通道到通道隔离：75 db最低

最大发射功率：cw 50 watts

通带回波损耗：15dbminimum

最低工作温度：-25 to +70 ° c

非操作温度：-40至+85 ° c

工作湿度：0至90%，非冷凝

尺寸：4.10 " w x 3.41 " d x 2.0 " h (不包括连接器) [104.1 x 86.6 x 50.8mm]

连接器：n-f

咨询电话：4006060362 15802113946

e-mail:[fuliangyang@yahoo.com.cn](mailto:fuliangyang@yahoo.com.cn) 在线qq:715065448

射频微波商城：上海欧桥电子—专业的射频微波组件 衰减器、负载等产品销售平台

本产品的加工定制是否，品牌是KL双工器，型号是WSD-00097，种类是双工器