

# RW11-10F/100A 高压跌落熔断器

产品名称	RW11-10F/100A 高压跌落熔断器
公司名称	乐清市康乐高压电瓷电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 类型:跌落式熔断器 型号:RW11-10F/100A
公司地址	翁洋镇沙角村
联系电话	2901159

## 产品详情

### 一、概述

rw系列户外高压限流熔断器用于电力线路的过载和短路保护及电压互感器的短路保护。

### 二、安装与使用

- 1、熔断器安装时，应注意熔体管的额定电流与线路电流一致
- 2、熔断器熔断后，用户可以自行更换瓷套内的熔体管。
- 3、熔断器允许水平或垂直安装。

### 三、技术参数

规格	额定电压（千伏）	额定电流（安）	额定开断电流（千安）	工频耐压湿/干（千伏）	爬电比距（厘米/千伏）
rw3-10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
rw3-10/200	10	200	8	34/42	2.5
hrw3-10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
hrw3-10/200	10	200	8	34/42	2.5
rw3-15w/100	15	100	6.3	34/42	3.5
rw3-15w/200	15	200	8	34/42	3.5
rw7-10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
rw7-10/200	10	200	8	34/42	2.5
rw10--10/100	10	100	6.3	34/42	2.5
rw10-10/200	10	200	8	34/42	2.5
rw10-10f/100	10	100	6.3	34/42	2.5

rw10-10f/200	10	200	8	34/42	2.5
rw10-10fw/100	10	100	6.3	34/42	3.5
rw10-10fw/200	10	200	8	34/42	3.5
prwg1-10f/100	10	100	6.3	34/42	3
prwg1-10f/200	10	200	8	34/42	3
prwg1-10fw/100	10	100	6.3	34/42	3.5
prwg1-10fw/200	10	200	8	34/42	3.5
prwg2-35/100	35	100	5	80/95	3.5
rw11-35/100	35	100	5	80/95	3.5
rw11	10	100	6.3	34/42	2.8
rw11	10	200	8	34/42	2.8
hrw11	10	100	6.3	34/42	3.5
hrw11	10	200	8	34/42	3.5

本产品的品牌是康乐高压，类型是跌落式熔断器，型号是RW11-10F/100A，额定电压是10（V），额定电流是100（A），额定分断电流是6300（A）