

# 厦门博海星全无线银行窗口对讲机BHX-998Q(欢迎下单定做)

产品名称	厦门博海星全无线银行窗口对讲机BHX-998Q(欢迎下单定做)
公司名称	厦门博海星电子有限公司
价格	面议
规格参数	柜员机类型:钱箱 样式:半封闭式
公司地址	厦门市湖里区华荣路40号202室
联系电话	86 0592 8793860 13328329800

## 产品详情

### bhx-998q内外无线窗口对讲机

感谢阁下使用本公司窗口双向对讲机，为了让您更了解本产品，请仔细阅读本说明书。

#### 一、开包装时，请查对产品配置：

- 1、主(内)音箱 1只
- 2、付(外)音箱 1只
- 3、安装线夹 4个
- 4、说明书 1份
- 5、变压器(dc12v/5v) 2只

#### 二、产品特点：

- 1.主机流线型设计，分机圆形设计,外型大方美观,内外不用连线，安装简捷。
- 2. 主机是金属材料，主机自带长话筒，分机内设话筒，全自动免提直接和分机双向对讲。
- 3.采用高品质扬声器，系统放音逼真、清晰，且内外音量可单独调节。
- 4.微电脑处理电路，具有静噪功能，独具声道互锁电路，彻底解决回音、啸叫问题。
- 5.主机设有录音插孔，可输出内外双路声音信号（配合银行柜员制录音）。
- 6.可用在任何窗口交谈困难的地方。本机型特别适用于银行窗口、售票处、工厂内部对讲等环境的场所。（为了机一般在4米内使用!）

#### 三、安装使用：

- 1.将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外，分机话筒向下安装!(与音量调节”+”同方向)
- 2.将直流12v变压器插入220v市电电源上，直流12v插头插入主机之电源插孔。

分机充电式设计,当没电时,要及时充电!

- 3.按下主机之电源开关,电源指示红灯亮。表示电源工作正常,在主机前50cm内,对着主机话筒讲话,里面工作机扩出;外面顾客的声音从里面的主机扩出,表示双向对讲工作正常。
- 4.主机之内话筒插孔可接外置话筒,直接利用外置话筒和分机双向对讲。
- 5.当需要录下工作间的内外声音时,可接至主机之录音孔输出声音信号。
- 6.本机已设定双声道音量最大时“6位”为最佳使用效果,可根据实际需求关小某一声道。

#### 四、故障排除：

无声 1、220v电源未插好,应插好电源。

- 2、四芯电缆插头或直流电源插头松脱,请插紧。
- 3、旋钮未调大,可调大旋钮。

啸叫 1、安装环境的隔音性能太差,应进一步拉开主机秘副机的距离。

- 2、环境噪音较大,音量旋钮适当调小一些。

客户端听音太小声

- 1、内音量旋钮太小,可顺时针调小。
- 2、顾客距离副机太远。

声音时断时续,甚至无法传送

- 1、说话者距离麦克风太远,应再靠近麦克风一些(小于50cm较理想)。
- 2、当一方正在说话时,另一方抢话将被抑制。
- 3、环境噪声太强,可将对应通道的音量旋钮调小一些,或要求说话者再靠近麦克风一些。

#### 五、技术参数：

工作电压：交流180-220v, 直流12v      输出功率：2w+5w 100hz-15khz  
最大工作电流：500ma                      话筒：-42db ± 0.5db 20hz-16khz  
主机外型尺寸：152mmx77mmx45mm      分机外型尺寸：80mmx17mm

注：本机参数仅供参考,如有变动恕不另行通知。

厦门博海星电子有限公司  
<http://www.bohaixing.com>

本产品的加工定制是是,柜员机类型是钱箱,样式是半封闭式,适用环境是室内,产品类型是全新,品牌是博海星,型号是998Q,材质是金属,外形尺寸是152mmx77mmx45mm (cm),净重是1.0 (KG)