

10KVA10KW变频电源/交流变频变压稳频稳压电源

产品名称	10KVA10KW变频电源/交流变频变压稳频稳压电源
公司名称	深圳市中正仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中正 型号:MHT-9010
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村三排25栋501
联系电话	13651462892 13316583503

产品详情

mht-9010变频稳压电源

igbt/pwm式变频电源特征:

- 1.输入频率:50hz,60 hz
- 2.输出电压:0~300vac.
- 3.输出频率:40 - 499.9hz可程式指拔设定.
- 4.电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示 , 简单、易读、高解析度.
- 5.电压(v)、频率(hz)、电流(a)、功率(w)4视窗同时量测、显示、无需切换.
- 6.无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
- 7.纯净、稳定的正弦波输出.
- 8.容量大、体积小、重量轻(17kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
- 9.提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
- 10.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
- 11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。

12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用.

相数		单相
容量		10kva
制作方式	igbt/pwm脉波宽度调变方式	
输入	电压	1相2线+g: 220v/230v/240 ± 10%
	频率	47hz--63hz或400hz ± 5%
输出	电压 (单相)	110v系统 : 0-150v(low range) 220v系统:0-300v(high range)
	负载稳定率	± 1%
	频率	40.0hz-499.9hz(可程序设定)
	频率稳定度	± 0.01%
	谐波失真	正弦波, 2%
	频率表	4位数,数位频率表,分辨率0.1hz/step
	电压表	4位数,数位电压表,分辨率0.1v
	电流表	4位数,数位电流表,分辨率0.1a
	瓦特表	4位数,数位瓦特表,分辨率0.1w
保护装置		具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置
工作环境	温度	0-40deg.
	湿度	0-90% (非凝结状态)
实体规范 (单相)		
型号		mht-9010
容量		10kva
输出电流	限电流低档	l:83.2a
	高档	h:41.6a
重量	(kgs)	90
尺寸	(mm)长*宽*高	640*400*910

本产品的加工定制是否,品牌是中正,型号是MHT-9010,输入电压是AC220V (V),输出电流是见技术参数 (A),输出电压是见技术参数 (V),保护功能是过载过压过流保护,准确度是1%