

阳宏电源供应三相可编程变频电源10KVA

产品名称	阳宏电源供应三相可编程变频电源10KVA
公司名称	深圳市阳宏电源技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾阳宏 型号:YF3100P
公司地址	深圳市龙华区观湖街道新田社区元岗村27号福运来工业区1栋3F
联系电话	0755-27600601 13609616191

产品详情

阳宏电源供应三相可编程变频电源10kva【0755-27600601，13609616191】

可程式交流电源供应器的产品详细介绍

可程式交流电源供应器	<p>产品共同特性可 7-1均可电压、 具有数位定时器 不同需求规格 ，波形正确， 产生干扰。内含 本系列产品1k 形的开始角度 功能，防止错 并lcd展示设定 字幕lcd展示， 测电压、频率、 0组不同电</p>
------------	---

单相系列

机型	yf-6005p	yf-610p	yf-620p	yf-630p	yf-650p	yf-6100p
容量	500va	1kva	2kva	3kva	5kva	10kva
输入	电压 1 2 110v/220v ± 10%			1 2 220v ± 10%		
	频率 50hz 60hz ± 5%					
输出	电压 低档0-150v,高档0-300v					

	电流	4.2/2.1a	8.4/4.a	16.8/8.4a	25/12.5a	42/21a	84/42a	
	频率	45hz-500hz(option:45hz-999hz)						
	负载稳压率	0.5%			1%			
	总谐波失真	0.3%			1%			
	尺寸 (w×d×h)mm	430×515×198	430×550×240	430×550×460			480×600×	
	重量kgs	33	49	58	66	81	160	

三相系列

	机型	yf-3015p	yf-3030p	yf-3060p	yf-3100p	yf-3150p	yf-3200p	
	容量	1.5kva	3kva	6kva	10kva	15kva	20kva	
输入	电压	1 2 220v ± 10%		1 2 220v ± 10%		3 3 220v ± 10%可		
输出	频率	50hz 60hz ± 5%						
	相电流	4.2/2.1a	8.4/4.2a	16.8/8.4a	27.8/13.9a	42/21a	55.6/27.8a	
	相电压	低档0-150v,高档0-300v(option:600v)						
	线电压	0-520v						
	频率	45hz-500hz(option:45hz-999hz)						
	负载稳压率	0.5%			1%			
	总谐波失真	0.3%			2%(满载测试)			
	相角偏移度	100%不平衡负载时 2.5°						
	尺寸(w×d×h)mm	480×600×940			600×730×1280			
	重量kgs	110	130	160	180	260	320	

相同规格

	频率稳定度	0.01%
	适合负载功率因素	±0.7-1均可
	电表展示	大型lcd展示:电压、电流、频率、功率、p-p电流、计时
	保护装置	具过载、短路、过温度、保护及警告
	工作环境	过温0-40 ;相对湿度10-99%

另接受特殊规格定制

规格如有变更,恕不另行通知,请以实物为准。

本产品的加工定制是是,品牌是台湾阳宏,型号是yf3100p,输入电压是380(v),输出电流是27.6(a),输出电压是0-520(v),保护功能是过高压过电流、高温报警,准确度是0.1