

料仓振动器. 活塞式振动 气动振动器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 料仓振动器. 活塞式振动 气动振动器 |
| 公司名称 | 上海巨勒电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:巨勒科技 型号:JL-HS |
| 公司地址 | 中国 上海市松江区 九亭镇涑坊路1033弄28号 |
| 联系电话 | 86 021 57742787 18018642787 |

产品详情

产品简介：

活塞式振动器，又称往复式振动器，也称气动激振器，是我厂引进瑞士技术，并加以改进的新型振动器。其结构简单，工作可靠耐用。利用压缩空气为振动源，只需要一根气管与气源连接即可使用。无污染、防尘、防爆、动作力和振动频率可调。广泛用于化工、建筑、橡胶、石油、陶瓷、食品、制药、水泥、铸造、冶金、矿山、机械、电子、造纸、印刷、纺织、包装输送等行业。

工作原理：

振动器内有一个活塞，活塞内部有导气孔，当压缩空气进入后，由活塞导气至一端产生推力，推动气缸往另一端，如此利用活塞导气孔与本体位置的变化，使活塞在本体内产生往复运动，透过本体而传递振动力。活塞运行时会在两端各有一定的空间存在压缩空气。所以活塞不会直接撞击本体。

| 活塞直径 | 1 | 2 | 3 | l | l1 | 进气口m | 耗气量l/min | 工作压力mpa | 振动频率hz | 激振力幅n | 噪音db | 寿 |
|------|-----|-----|----|-----|----|--------|----------|-----------|---------|-------|------|----|
| 32 | 70 | 58 | 8 | 100 | 58 | g1/8 " | 210 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 70 | 800 | 65 | 10 |
| 40 | 78 | 66 | 8 | 130 | 62 | g1/8 " | 250 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 60 | 1050 | 65 | 10 |
| 50 | 88 | 76 | 8 | 130 | 62 | g1/8 " | 270 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 50 | 1200 | 65 | 10 |
| 63 | 108 | 94 | 10 | 140 | 68 | g1/4 " | 310 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 40 | 1700 | 65 | 10 |
| 80 | 130 | 115 | 10 | 140 | 68 | g1/4 " | 330 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 40 | 2300 | 65 | 10 |
| 100 | 154 | 136 | 12 | 150 | 74 | g1/4 " | 350 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 30 | 3880 | 68 | 10 |
| 125 | 185 | 166 | 14 | 150 | 74 | g1/4 " | 380 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 30 | 10500 | 68 | 10 |
| 140 | 207 | 186 | 14 | 170 | 82 | g1/4 " | 420 | 0.3 ~ 0.6 | 10 ~ 25 | 13800 | 68 | 10 |

本产品的加工定制是是，品牌是巨勒科技，型号是JL-HS，电源电压是220（V），测量范围是500，用途是料仓