

# 无轨电车电量表 纯电动车电量表 电度表

产品名称	无轨电车电量表 纯电动车电量表 电度表
公司名称	长沙隆昌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆昌 型号:LC-DB01
公司地址	湖南长沙
联系电话	86-073189609298-611 18711131261

## 产品详情

### 1.使用范围：

主要用于无轨电车及纯电动车，它的用途主要是检测电压电流，计量所耗直流电能。

被测体电压不应超过800v、电流不应超过300a。（特殊条件需定制）

本产品参照《jb/t9297-1999电机械式直流电度表》的有关技术要求。

### 2.技术规格：

型号\规格	准确度等级	额定电压 (v)	额定电流 (a)
lc-db01	1.0	600	300

### 3.机械参数：

u 外型尺寸：273×230×57mm (长×宽×高)

u 重量：<2.5kg

### 4.基本误差：

负载电流 (ib)	功率因数	基本误差极限%
0.05ib	1.0	± 1.5
0.1ib ~ imax	1.0	± 1.0

### 5.电气参数：

u 起动电流：0.004ib

u 潜 动：具有良好的防潜动特性

u 功耗：电压回路 $< 1\text{w}$  电流回路(含电流传感器)  $< 23\text{w}$

u can通讯接口

u 绝缘等级：工作电源与测量回路  $> 3000\text{v}/1\text{ma}/1\text{min}$

## 6.使用环境条件:

u 垂直使用

u 基本工作条件：温度  $-20 \sim +50$  相对湿度  $< 90\%$

u 极限工作条件：温度  $-40 \sim +60$  相对湿度  $< 90\%$

本产品已应在上海某大型汽车公司电动车上。

本产品的加工定制是是，品牌是隆昌，型号是LC-DB01，测量精度是99%，尺寸是 $273 \times 230 \times 57$ （mm），适用范围是无轨电车纯电动车