

KP3004C感应式离子风蛇（需配电源）

产品名称	KP3004C感应式离子风蛇（需配电源）
公司名称	东莞市胜控电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KP3004C 输入电压:220（V）
公司地址	中国 广东 东莞市 石龙西湖石龙国际电子城2107
联系电话	86-076981383584 13662992946

产品详情

作用原理： kp3004c感应式离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

电离器件： 电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

产品特点:

- 机身小型轻巧。快速消除静电。
- 可加调节气阀，任意调节风量大小。
- 蛇管可旋转使风咀指向目标位，无需手工操作即可让离子气流直接吹向目标表面。

应用范围：

硬盘制造、医药制造组装线、电子生产及包装、led组装线、半导体装配生产线、微处理器等。

技术参数

输入电压	4.6kv
消耗电流	0.35a
重量	1.4kg
蛇形管长度	33cm

压缩空气压力	50-70psi
气流速度	10m/sec
压缩空气流量	0.8 s cfm at 10 psi 5.5 s cfm at 50 psi 11.5s cfm at 100 psi
除静电时间 (5000v-500v)	< 1.5s
离子平衡	0v ± 30v

本产品的品牌是卡帕尔，型号是KP3004C，输入电压是220（V），工作电压是4.6KV（V），消静电速度是200UA（s），消电时间是1.0