

等电位连接测试仪 VICTOR 4109

产品名称	等电位连接测试仪 VICTOR 4109
公司名称	苏州特安斯电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多参数测试仪 品牌:Victor/胜利
公司地址	苏州高新区滨河路索山大桥西堍苏州赛格电子市场2层D区88号
联系电话	0512-68367135 68367233

产品详情

victor 4109 等电位连接测试仪

1.适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。2.测量范围：0.020 ~ 1999 ，最小分辨力：0.001 ，基本精度：2%3.干扰电压（ust）测量范围：0 ~ 50v（ac 45 ~ 400hz），基本精度：5%4.采用直流（dc）电压激励和自动极性反转进行测量,可选择4线法或2线法。5.测试的开路电压最大20v，短路电流< 250ma。6.可除去测试线的剩余电阻7.存储100个（组）测量数据8.采用面板校准技术

- 显示：84.8 × 59.8mm段式lcd双显示，白色led背光；
- 工作环境：0 to 40 ° c（不结露 10 ° c），85%rh
- 耐电压：ac3250v(50/60hz) /5秒（在电路和外箱之间）
- 安全等级：cat 600v 污染度2
- 电源：5#碱性电池lr6（1.5v）碱性电池??8供电，自动关闭电源功能。
- 尺寸及重量：175 × 111 × 70（mm），约680g
- 附件工业测试导线（h000001）两幅（四根）测试套装（h000009）
- 一幅碱性电池（lr6）
- 八节使用说明书
- 一本便携软包（c440000） 一个

直流电阻测量	量程	测量范围	分辨力	精度
	2	0.020 ~ 1.999	0.001	2%+2
	20	2.00 ~ 19.99	0.01	
	200	20.0 ~ 199.9	0.1	

2000	200 ~ 1999	1		
干扰电压 (ust)	测量范围	分辨力	频率范围	精度
	0.0v ~ 50.0v	0.1v	45 ~ 400hz正弦	5%

本产品的加工定制是否，类型是多参数测试仪，品牌是Victor/胜利，型号是VC4109