

配电器FP-11A0/Y

产品名称	配电器FP-11A0/Y
公司名称	天津晟辉电控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晟辉电控 型号:SHFP-11A0/Y
公司地址	天津市河北区水产前街28号（华闻商务园C1-130室）
联系电话	13602100970 13820929340

产品详情

fp-11a0/y配电器

一、产品选型

fp/y	配电器
1	输入回路数：1-单回路；2-双回路；3-双输出；
1	输入类型：1-4~20ma；
a	输出回路：a-4~20ma；b-0~10ma；c-0~20ma； d-1~5v；e-0~5v；f-0~10v；s-用户指定；
0	输出回路：0-无输出；1-4~20ma；2-0~10ma； 3-0~20ma；4-1~5v；5-0~5v；6-0~10v；7-用户指定；

二、技术特点

隔离方式： 变压器电磁隔离

仪表供电电压： 20~30vdc

电源保护： 电源反向保护

配电电压： 18.5v~26.5v

配电端保护： 短路保护

电流输出负载电阻： 500

电压输出负载电阻： 10k

输出精度： 0.2%/f.s.

响应时间： 0.5ms(90%)

使用温度： 0~60

温度漂移： 0.01%f.s./

绝缘强度(输入/输出)：1500vac/1min

绝缘电阻(输入/输出)：r 100m

安装方式： din35导轨安装

三、图示

仪表外形尺寸

应用举例

单路配电器示例

双输出配电器示例

双路配电器示例

四、产品实拍图

五、售后服务

1、所有产品保修期一年，您可放心购买使用！

2、如现场安装、使用时出现问题，我们会第一时间提供技术支持，为您解决后顾之忧！

本产品的加工定制是是，品牌是晟辉电控，型号是SHFP-11A0/Y，产品用途是PLC系统DCS系统等控制行业，规格是115X100X23