

shimaden(岛电)pac36p系列三相电力调整器

产品名称	shimaden(岛电)pac36p系列三相电力调整器
公司名称	杭州邦硕电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHIMADEN/岛电 型号:PAC35P
公司地址	拱墅区登云路639号(杭州电子市场二楼2A096号)
联系电话	0571-89902096

产品详情

shimaden(岛电)pac36p系列三相电力调整器 选型表

型号	代码	规格
pac36p		相角控制3相电力调整器,带软启动
输入方式	3	1 ~ 5v dc输入阻抗 : 200k / 接点信号
	4	4 ~ 20ma dc接收电阻 : 100 / 接点信号
	6	0 ~ 10v dc输入阻抗 : 200k / 接点信号
	9	其它 (请订货前联系)
电源	15-	200 ~ 220v ac

16-	220 ~ 240v ac
17-	380 ~ 400v ac
18-	400 ~ 440v ac

电流容量 (a)	200 ~ 240v	380 ~ 440v	
	021	022	20a
	031	032	30a
	041	042	45a
	061	062	60a
	091	092	90a
	131	132	135a
	181	182	180a
	241	242	240a
	301	302	300a
	451	452	450a
	601	602	600a

反馈功能	0	恒电压 (标准功能)
	1	恒电流

		2		恒功率
		3		电压平方根
输出控制功能		0		无
		1		上电时输出限制（0 ~ 60%，1 ~ 60秒）
		2		电流限制
		3		上电时输出限制加电流限制
外部调节功能	当输出是电压与电流时	n		无（标准内置功能）
		p		外部功率调节
		m		手动功率调节
		b		下限功率调节
		w		外部功率调节+手动调节
		y		外部功率调节+下限功率调节
	当输出是接点时	p		外部功率调节
		h		上 / 下限功率调节
加热器断线报警		0		无
		1		有（额定电流的0 ~ 100%）
快熔		0		无

	1	有 (见快熔表)
自动功率调节功能	0	无
	4	4 ~ 20ma dc接收电阻 : 100
	6	0 ~ 10v dc输入阻抗 : 200k
特殊要求	0	无
	9	有(请订货前联系)

本产品的加工定制是否，品牌是SHIMADEN/岛电，型号是PAC35P