

数字式D85-3050直流电压电流两用表

产品名称	数字式D85-3050直流电压电流两用表
公司名称	温州市新华仪器厂
价格	面议
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:新华
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市七枫巷14号
联系电话	86 0577 88185517 13806887797

产品详情

d85-3050 型数字式直流电压,电流表是在同一仪表上同时分别显示被测量的直流电压和直流电流。被测量的直流电压和直流电流二路测量在仪表内完全隔离,用户可以根据需要在外部电路采用共地或其他形式进行测量。主要技术指标1.测量精度: 1% ± 2个字 2.显示器: lcd液晶显示 3.测量范围: 直流电压:dc0-1.999v,0-19.99v,0-199.9v,0-500v, 直流电流:dc0-1.999a,0-5.00a 0-10.00a,(10a以上需外配分流器) 测量范围用户根据需要在订货时提出 3.电源功耗: < 0.5va 4.测量速度: 约每秒2次 5.工作电源: ac220v ± 10%. 6.外型尺寸: 70 × 39 × 40 7.按装尺寸: 68 × 38接线方法直流电源(用电器) 1.测量电流小于10a接线图分流器12工作电源ac220v3456电流测量输入电压测量输入直流电源(用电器)12工作电源ac220v3456电流测量输入电压测量输入2.测量电流大于10a外附分流器接线图1.接线图

本产品的加工定制是是,类型是数字式电压测量仪表,品牌是新华,型号是D85-3050,测量范围是电压:0-500V,电流:0-1999A (V), 输入电压是0-500V (V), 环境温度是-40-50 (), 重量是103 (g), 外形尺寸是70 × 39 × 40 (mm), 电压测量误差是1%, 规格是DC199.9V5A,DC19.99V5A