

车载点烟器GPS屏蔽器，防止定位跟踪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 车载点烟器GPS屏蔽器，防止定位跟踪 |
| 公司名称 | 深圳市圣华科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:圣华 型号:CZDYQ |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳辅岐路228号1栋2楼 |
| 联系电话 | 0755-32823520 13715170032 |

产品详情

应用场所

产品简介

手机屏蔽器是第四代绿色环保手机屏蔽器，只屏蔽现场手机的接收，对周围基站没有任何影响。本机采用六路输出，能在2-50米（视基站信号强弱而定）范围内对cdma（133手机）、gsm（900/1800双频手机）、phs.3g.wifi.gps等各种手机进行屏蔽，使屏蔽范围内的所有手机与外界的联系完全中断 使用方法

本机工作方式由电源控制。

1.默认开机、关机：接通电源，设备启动，此时设备发射功率最

大；关闭电源，设备停止工作。

2.可用于车载dc12v供电使用；

技术指标

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| output interface | shield band of frequency | rf output power | output power/channel |
|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| cdma | 851-894 mhz | 35dbm | 8dbm/30khz(min) |
| gsm | 925-960mhz | 35dbm | 5dbm/30khz(min) |
| dcs/phs | 1805-1990mhz | 33dbm | 2dbm/30khz(min) |
| 3g | 2110-2170mhz | 33dbm | 2dbm/30khz(min) |
| wifi | 2400-2485mhz | 30dbm | 0dbm/30khz(min) |
| gps | 1575.42mhz | 33dbm | 2dbm/30khz(min) |

本款车载gps屏蔽器，专用于屏蔽gps卫星信号（gps导航信号），防范泛滥使用的gps卫星定位给一些保密单位及个人带来的不便，在使用本产品时，可以在车内及车身周边形成半径2~20米的屏蔽范围，有效对gps卫星信号进行阻断，从而形成一个有效的保护区域，让目标车辆或行为人的行踪不被跟踪。本款gps屏蔽器可应用在所有带有车载gps导航的汽车内，或者在车内使用手机导航、卫星导航等设备的情形。

技术参数

屏蔽范围：半径2~20米 工作频率：1575mhz ± 5mhz（gps卫星导航专用频段）发射功率：2w
 供电方式：车辆点烟器供电 工作电压：dc12v（内置保险丝、带过载保护）

功能特点

专用于屏蔽gps导航设备、反gps、反跟踪、反定位；操作简单方便、插入点烟器即开始工作；可连续开机使用、工作稳定、寿命超长；持续屏蔽车内及车身周边一定距离内的gps信号、对人体无害；仅针对gps信号进行屏蔽，不影响手机及其它电子设备；体积小，携带方便；

主要部件

产品细节

| | |
|------|------------------------|
| 屏蔽半径 | 2 ~ 20米 |
| 主机尺寸 | 85*21*21 |
| 天线尺寸 | 85 7 |
| 整机重量 | 0.1kg |
| 输出功率 | 33dbm 6dbm/30khz (min) |
| 环境温度 | -10 ~ 50 |
| 相对湿度 | 5 ~ 85% |
| 电源输入 | dc 12v (汽车点烟器标准插头) |
| 机壳材质 | 注塑成型 |