

HDMI切换器 HDMI 3切1

产品名称	HDMI切换器 HDMI 3切1
公司名称	深圳市盖亚威视科技发展有限公司
价格	35.00/台
规格参数	品牌:gaiavision 型号:HDSW0103
公司地址	深圳公明东达路二号业勤工业园
联系电话	0755-33134302 13670045557

产品详情

盖亚威视 3x1 hdmi切换器 三切一

这款3x1 hdmi切换器可以把多个高清信号源与一个高清信号端连接起来。它可以很容易地把三路高清信号源自由地切换到一台高清显示器或者投影机上。另外，把它的端口与一根hdmi线连接，可以对hdmi信号进行放大。

本公司所生产设备为以下应用提供解决方案：如对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。

真诚服务是我们的理念，顾客满意是我们的宗旨。本公司将以最优惠的价格提供给客户最好的产品，并竭诚为客户提供优质服务。

产品简介

产品特点：

1 三路hdmi信号输入自由切换到一个支持hdmi信号输入的显示设备上。

I 支持深色30位、36位

I 支持蓝光dvd24/50/60fs/hd-dvd/xvcc

I 音频格式dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

I 支持信号时序重整。

I 使用awg26 hdmi标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传输距离可达25米。

I 输入端可以通过红外进行遥控切换，也可以直接摁按钮进行控制。

可以自动跳过不连接的信号源

I 拥有记忆功能，重启或者重新连接时，可以恢复到上一次的连接状态。

无信号损失

I 安装简单

I 外置5v/1a的电源适配器

连接与操作:

1. 通过hdmi线，把切换器输入端口与hdmi信号源连接起来。
2. 通过hdmi线，把切换器输出端口与hdmi显示设备连接起来。
3. 把5v电源与3x1 hdmi连接起来。

4. 使用红外遥控或者按钮控制切换器来对三路信号源进行自由切换

产品规格:

hdsw0301m

hdmi 分辨率24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持音频色彩格式24bit/deep color 30bit,36bit

支持音频格式.....dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

最大传输带宽.....250mhz

最大传输速率.....7.5gbps

输入输出tmds信号0.5~1.5volts p-p(ttl)

输入输出ddc信号..... 5volts p-p (ttl)

输入线缆长度..... 15m awg26 hdmi standard cable

输出线缆长度..... 25m awg26 hdmi standard cable

最大工作电流.....350ma

电源适配器规格.....交流输入 (50/60hz) 100v-240v,直流输出5v/1a

工作温度范围.....(-15 to +55)

工作湿度范围.....5 to 90%rh (no condensation)

尺寸115x61x25 (mm)

重量.....180g