

12V 24V20A太阳能充放电控制器

产品名称	12V 24V20A太阳能充放电控制器
公司名称	武汉世铭传新能源科技有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:世铭传 型号:SMC-CM20
公司地址	武汉市青山区冶金大道61号
联系电话	027-86588233 13971281125

产品详情

产品功能

1. 直观的led发光管指示当前系统状态
2. 具有过充、过放、过载、短路及防反接等保护功能
3. 串联式pwm充电,充电效率较非pwm高3%-6%
4. 充放电控制参数出厂前设定（特殊参数定做）
5. 多种负载工作模式供用户选择
6. usb接口供电功能（可选功能）
7. 市电补充功能（可选功能）
8. 可外接远程监控器（可选功能）
9. 防止夜间蓄电池向太阳能电池板反向放电功能

技术参数

型号	cm2024		
系统电压	12v/24v	额定充放电电流	20a

太阳能板开路电压	<50v	充电回路压降	<0.2v
空载损耗	<13 ma	放电回路压降	<0.1v
提升电压	14.4v/28.8v	温度补偿	-4mv/cell/ (对提升电压及浮充电压补偿)
欠压保护	11.2v/22.4v	固定孔尺寸	4mm—159mm*68mm
负载恢复电压	12.6v/25.2v	外形尺寸	168mm*88mm*34mm
充电方式	串联pwm	存储温度	-35 — 70
输出过载及短路保护	输出1.2倍额定电流60秒，1.5倍额定电流30秒时过载保护动作。输出 2倍额定电流短路保护动作。	工作温度	-25 — 60
		湿度要求	90%,无凝露
		重量	275g

包装参数

外形尺寸	168mm*88mm*34mm
重量	275g
单箱包装台数	40台
外箱尺寸	485mm*395mm*210mm
毛重kg/箱	14.2 kg