

# 漏电.太阳能仪表多种互感器

产品名称	漏电.太阳能仪表多种互感器
公司名称	海盐亿达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电流互感器 品牌:国产
公司地址	中国 浙江 嘉兴 海盐县 武原镇盐北路211号科斜园西区四号楼西..
联系电话	86 0573 86188133

## 产品详情

### 一、产品简介

我公司生产的ydl-10-15零序漏电互感器，适用于各类电子仪表、家用电器、漏电安全检测等。产生零序接地电流时，与电子采样装置或继电器保护装置配合使用，使装置元件动作，实现保护或监控。具有精度高，线性度好，运行可靠，安装方便，外型美观等特点。

### 二、使用条件

环境温度：最高温度-20 ~ +60 海拔高度：不超过2000m（高原使用时特殊定货）相对湿度： 95%

三、产品类别及数据 电压150v ~ 240v(交流) 频率50hz（次谐波150 ~ 250 hz）

### 四、安装

产品同名端:一次由互感器正面“ I1 ” 侧穿入,二次为“ k1 ”;

### 五、检测数据

电压输入	5%ib		20%ib		50%ib		100%ib		直流分量 无
	比差	角差	比差	角差	比差	角差	比差	角差	
220v	-0.05	3.55	-0.05	3.48	-0.05	3.1	-0.05	2.8	
12ma	11v	0.04v	44v	0.07v	110v	0.19v	220v	0.65v	

海盐亿达电子科技有限公司

本产品的应用范围是保护，种类是电流互感器，品牌是国产，型号是YDL-30，封装形式是插件电感，绕

线形式是多层平绕式，导磁体性质是磁芯，磁芯形状是环形，工作频率是中频，安装方式是小型固定式，骨架材料是塑料，品质因数Q是12，电感量是7，额定电流是12--30 (mA)，分布电容是2 (F)