六位无线工业遥控器 台湾禹鼎 F21-E1B 行车遥控器 天车遥控器

产品名称	六位无线工业遥控器 台湾禹鼎 F21-E1B 行车遥控器 天车遥控器
公司名称	乐清市力诺起重电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:F21-E1B 配件适用对象:起重设备
公司地址	乐清市北白象镇鹤浃村振鹤园
联系电话	86 0577 62885863

产品详情

名称:工业无线遥控器

型号:f21-e1b

电压:36v和380v(购买前先确定好电压)

本遥控器又名:天车遥控器 单梁行车遥控器 起重机遥控器 工业行车遥控器 工业遥控器

发射器(手持)尺寸:16.4×7.5×4.6厘米重量:约320克

接收机尺寸:18.5×8.5×8.5厘米重量:550克

具有8只操作按键,其中7只单速按键,1只总停控制点数达9个;带有电池电压警示装置,在电压不足时能自行切断电路;

控制距离:可达100米;

安全码:43亿种以上出厂永不重复;

使用温度:-35 至+80 (不考虑电池耐温);

防护等级:ip65;

发射器电源:直流3v(2节碱性5号电池可使用4个月);

接收器电源:交流380v/220v/36v可选择,或直流12v/24v;

输出触点容量:5安培全密封式继电器输出(使用交流250v/10a继电器,5安培保险丝)。

此机型全球使用总量已超过35000台,是全球最经济、最耐用的工业用遥控器。

适用于单钩、单速电动葫芦或葫芦式行车、起重机及9个接点以下的工业控制遥控用。安全提示:

黑色1号线和棕色2号线接线时应根据你所订购产品的电源电压等级确定接线电压。

棕色4号线为控制线的公共输入。 红色3号线为总启动控制。 粉红色11号线可作为电铃或电磁吸盘控制,作为电铃控制时,应为点动;而作为电磁吸盘时,则应为自锁控制。

任意输出线当不用时请加以绝缘包扎并固定。

本产品的品牌是台湾禹鼎,型号是F21-E1B,配件适用对象是起重设备