

JLPT02/5~300V精密电压互感器/变换器

产品名称	JLPT02/5~300V精密电压互感器/变换器
公司名称	武汉精量电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电压互感器 品牌:精量
公司地址	武汉市中国光谷东湖科技园光谷大道111号芯中心
联系电话	86-02788776685 15802736968

产品详情

产品型号：jlpt02 / 5v~300v

产品介绍

工作原理：新型电磁隔离;无需辅助电源

产品用途：用于测量交流电压，特别使用于工频50hz正弦波交流电压

产品优势：低价位，精度高，体积小，重量轻，安装简便，适合密集安装，

电压直接输入无须串接电阻

产品应用：广泛用于测量交流电压的场所

性能参数

安装方式：pcb安装

原边额定电压：5v；10v；50v；100v；150v；220v；250v；300v;用户指定

原边测量范围：6v；12v；60v；120v；180v；250v；300v；360v

额定输出：1v;3.53v;5v；7.07v;10v;用户指定

功耗限值：0.5va 比差非线性度：测量用0.1%

相位差非线性度：测量用5

线性范围：5%~120%标称输入

过载能力：2倍标称输入

隔离耐压：> 3kv/50hz,1min

温度漂移：100ppm/ 频带宽度：20~5khz

工作温度：-10 ~+70 储存温度：-25 ~+85

产品外形尺寸及接线定义图

使用说明：产品规格参数及端子定义以产品标识为准。

本产品的应用范围是测量，种类是电压互感器，品牌是精量，型号是JLPT02，绕线形式是多层平绕式