

# 东崎 TOKY HP6-RB40W 时间继电器 TOKY

产品名称	东崎 TOKY HP6-RB40W 时间继电器 TOKY
公司名称	南京东崎机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:东崎/TOKY 型号:HP6-RB40W
公司地址	南京市秦淮区中华路276号
联系电话	13813955430

## 产品详情

名称：	hp系列时间继电器
特点：	高亮度led显示多种时间范围设定---（6种）定时精度高多尺寸选择 48w × 48h;48w × 96h;72w × 72h

### 一、产品型号规格:

型号规格	接口类型	外形尺寸	计时精度	定时范围	延时范围
hp6-rb40w	端子连接	96h × 48w	± 0.5%	0.01s ~ 99.99s ; 0.1s ~ 999.9s  1 ~ 9999s;  1-99m59s  0.01 ~ 99.99m;  0.1 ~ 999.9m  1 ~ 9999m ; 1 ~ 99h59m  0.01 ~ 99.99h; 0.1 ~ 999.9h  1-9999h	0.01s ~ 999.9h

### 二、特殊订货要求:

尊敬的客户，当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时，请与本公司联系。

### 三、产品其它特性参数:

特性项目	具体参数
电 源	50hz/60hz ac 220v ± 10%
功 耗	<6w
复位时间	<0.2s
触点负载	ac 250v 3a 电阻性负载
环境湿度	45--75% rh
环境温度	0 ~ +50
工作寿命	机械寿命：5百万次以上 电气寿命：额定负载内十万次

### 四、外形和接线图:

### 五、产品结构图

无图

### 六、注意事项:

1).不要在时间继电器工作时，改变量程和时间设置，否则时间继电器将失灵或损坏；2).在干扰信号较多环境下使用，应尽量使时间继电器本体和配线远离干扰源，为提高抗干扰力，输入信号应用屏蔽线；3).对电气回路和非带电金属进行耐压试验场合，请把时间继电器从回路拆下或短路。

本产品的加工定制是否，品牌是东崎/TOKY，型号是HP6-RB40W，电源电压是AC220（V），功耗是0.5（W），适用范围是广泛适用于各类工业机械设备