

大功率单路智能无线遥控开关 射频31M可穿墙灯具 智能家居

产品名称	大功率单路智能无线遥控开关 射频31M可穿墙灯具 智能家居
公司名称	广州市能联电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单路遥控开关 品牌:能联
公司地址	广东广州市白云区广州市白云区景云路45号203室
联系电话	86 0 13640851902

产品详情

1-9个为零销售价格，量大批发，价格从优。价格不含遥控器，如需遥控器配套，请联系客服推荐。

200个以上，批发13.5元，性能强大，价格优惠！

产品型号：by3a 1路无线遥控智能控制盒

产品特征：

智能学习型/可以选配任意一款遥控器/最多可配24个遥控器

最大输出功率：1800w

注：2013年8月最新版本，功率升级到1800w！功率更大，稳定性更强！

加大功率后，快速热水器、饮水机（一般是1300w左右功率），1匹或大一匹空调，放心推荐使用！

2014年版为如下图片：

小巧

尺寸：5 x 2.8 x 2.1 cm

产品特点：上电自关或上电自开选择设置。

注：上电自关，是来电后开工是关的，遥控器开。

上电自开，是保留原机械开关的使用，通电后开关是开启的。

单键开、关（按一下开，再按关）

总开（只开，不关，多模块集中控制使用此模式）

总关（（只关，不开，多模块集中控制使用此模式）

另，可以设计定时版本，如有需要，请联系订做。

最新版本，取消了点动功能，以下图片介绍，点动功能已经适用。如需订购点动的版本，请联系订做。

1.技术指标接线端子：零火线工作电压：交流180v~250v (50/60hz)输出方式：10a继电器
常开/常闭触点遥控频率：315mhz遥控距离：室内30米（选配遥控器可达100米）环境温度：<65
环境湿度：<90%外壳尺寸：50mm x 28mm x 21mm(长 x 宽 x 高)

功能介绍为by3a2013年5月前版本，最新版本增加来电自开、自关型选择，取消点动功能，学习方法有所改动，以说明书为准。最新学习方法如下：

【遥控学习使用办法】

单键开关（按一下遥控器开，再按关）

一直按下按钮(大约2秒)，指示灯闪一下后松开，进入“单键开关”学习状态，选一个遥控器按键，指示灯再闪一下，表示学习成功。

总开（按遥控器只能开，不能关）

一直按下按钮，指示灯闪二下后松开，进入“总开”学习状态，选一个遥控器按键，指示灯再闪一下，表示学习成功。

总关（按遥控器继电器释放）

一直按下按钮，指示灯闪三下后松开，进入“总关”学习状态，选一个遥控器按键，指示灯再闪一下，表示学习成功。

清除学习（建议：学习前先清除学习）

一直按下按钮，指示灯闪四下，把所有学习都清掉。

【设置来电开方法】默认是来电关型，自设来电开方法如下：

按说明接好线，按住设置按键一直不放手，然后通电，大概3秒后放手，即可设置来来电开型。

如需要更改为来电关型，请以清除遥控器的办法，恢复出厂设置并重新对码遥控器。

客服不在线时，可直接拍下，运费按实际快递费用收取，如运费多收，收货确认后退回。

接线图：

本产品的加工定制是是，类型是单路遥控开关，品牌是能联，型号是BY3A，工作电压是220V，工作频率是315m，负载总功率是1800w，遥控距离是30米以上，工作温度是零下20-65（ ），适用范围是家居、电器、商业