

# 诚招便携式频闪仪区域代理加盟

产品名称	诚招便携式频闪仪区域代理加盟
公司名称	无锡市汇捷科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:汇捷HUTEC 型号:HJ-PS-2
公司地址	中国 江苏 无锡市 蠡园经济开发区标4楼4层
联系电话	86 0510 85161815 13806195025

## 产品详情

产品描述：

hj-ps-2 便携式led频闪同步仪采用进口超 低功耗单片机，超高亮度长寿命大功率led，点阵式带背光液晶模组，大容量可充电锂电池等新型 器件，使产品整体小巧，轻便美观，性能稳定可靠，使用寿命长，便于携带和使用，充满电可连续工作12小时以上。

本产品利用人眼视觉残留同步定像原理，可用于旋转物体转速，周期性振动物体速度等的非接触式测量。

技术指标：测速范围：300~90000rpm；测试精度：0.2；电源：3.7v/ 1850mah；ac100~240v（充电器）；功耗：工作时 0.5w，可连续工作12小时，待机6个月；充电时 2w（充电器）；工作环境：温度0 ~50；湿度0%~65%；体积：155mm × 80mm ×

40mm 重量：215g（单机），400g（连包装，充电器）操作按键说明：1. 电源键：长按电源键2s，电源打开，机器工作；再次长按2s，关闭。电源打开时，短按一次电源键，可以关闭led频闪灯；5min没有按键操作，机器自动关机。2.

快调：按一次快调 或 ，输出相应增加或减小10rpm；按住不放，可连续变化。3.

慢调：按一次慢调 或 ，输出相应增加或减小1rpm；按住不放，可连续变化。4.

倍增：按一次倍增 或 ，输出在原基础上 × 2或 ÷ 2。5.

保存：按保存键，可将当前数据存入，并清除上次的存入数据。6.

读取：按读取键，可将机内存储的数据直接取出使用。使用方法：1.

在被测物体上找到特征点或做好标记；2. 开启电源，（5分钟无按键动作自动关机）；3. 将 led频闪灯对准被测物体，调整输出频率，直至被测物体上的标记出现单一定像，此时液晶屏显示数值就是物体转速。注意：当输出频率等于被测物体转速的1/2，1/3，1/4.....时，同样会出现单一定像（亮度较暗）。当输出频率等于被测物体转速的2 倍，3 倍，4倍.....时，又会出现二重定像，三重定像等情况。

为了得到正确的测试数据，请参阅附表。

注：k/n为频闪与实际转速的最简分数比。例：某一旋转物体转速为2000~3000rpm左右，调节功能键，使之出现单定图像，若此时显示读数2500rpm，则物体转速即为2500rpm。为检验是否正确，按一次倍增键使显示为5000rpm，此时应出现双重定像，说明测试正确。注意事项： 请注意防尘，防水，防摔；禁止在易燃，易爆环境中使用； 第一次使用请先充电； 若长期不用，请每3个月充一次电。附件：主机一台，充电器一个，说明书一份，格证一张。

无锡市汇捷科技有限公司无锡市蠡园经济开发区 标4楼4层电话：0510-85161222,85162222网址：www.china-hutec.com

本产品的加工定制是是，品牌是汇捷HUTEC，型号是HJ-PS-2，类型是手持式，测量范围是300~90000rpm，测量精度是0.2，产品适用范围是转动类产品