

24V10A开关电源 S-250-24高品质铝壳LED电源 安防监控电源

产品名称	24V10A开关电源 S-250-24高品质铝壳LED电源 安防监控电源
公司名称	深圳市鸿河伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿河伟业 型号:S-250-24 类型:开关电源
公司地址	广东 深圳市龙岗区 建华工业区综合楼三楼
联系电话	075584413802 13538035961

产品详情

产品介绍

交流输入范围通过开关切换

保护种类：短路/过负载/过电压

led电源指示灯

100%满负载老化内置emi滤波器

输入电压.....ac88v-132v/ac180-264v(通过开关切换)

输入频率.....47~63hz

输入启动冲击电流.....冷启动5a/115v,30a/230v

输出电压调整范围.....24v

输出额定电流.....10a

输出电流范围.....10a

上升时间.....满负载时为50ms(典型值)

保持时间.....满负载时为20ms(典型值)

工作环境.....-20 ~ +70 ,20% ~ 93%rh(无银霜)

储存环境.....-40 ~ +85 ,10% ~ 95%rh

冷却方式.....空气自然对流冷却

高品质.....铝壳.玻纤板.ic方案（杜绝使用二手材料）

注意事项：

本产品室内使用，不可拆卸电源机壳！

电源外部圆形网状孔热通风口，在风口处50厘米范围内请不要放置其他易燃易爆物品，5厘米不要放置其他物品，确保电源有良好的散热环境，保证安全。

请准确计算负载功率，切勿超载。电源工作时，外壳请勿用手接触。

输出请勿短路，如无输出时，请断电一分钟再通电使用。

通电使用前，请仔细确认电源是否链接正确，严谨电源线路接反。

产品用途：

产品可适用加湿器，空气净化器，电子冰箱，液晶显示器，led灯具，通讯设备，视听产品，安防，电脑机箱，数码产品和仪器类产品，一年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。

本产品的品牌是鸿河伟业，型号是S-250-24，类型是开关电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是100-240（V），输出功率是250（W），输出电压是24（V），工作效率是80（%），输出纹波噪音是120mVp-p，输出电压精度是5（%），电压调整率是可调（%），负载调整率是可调（%），产品认证是CE，输出电流是10A，产品规格是199*110*50(mm)