



## 主板芯片

集成芯片	显卡/声卡/网卡
芯片厂商	amd
主芯片组	amd 880g
芯片组描述	amd 880g北桥+sb710南桥芯片组
显示芯片	集成ati radeon hd4250显示核心
音频芯片	集成via vt1708s 8声道音效芯片
网卡芯片	板载realtek rtl8111e千兆网卡

## 处理器规格

cpu平台	amd
cpu类型	phenom ii/athlon ii/sempron 100
cpu插槽	socket am3
cpu描述	支持45nm cpu支持cpu高达140wamd cool "n" quiet技术
支持cpu数量	1颗
主板总线	ht3.0最大支持5.2gt/s

## 内存规格

内存类型	ddr3
内存插槽	4 × ddr3 dimm
最大内存容量	16gb
内存描述	支持双通道ddr3 1866 (超频) /1333/1066mhz内存

## 扩展插槽

显卡插槽	pci-e 2.0标准
pci-e插槽	1 × pci-e x16显卡插槽2 × pci-e x1插槽
pci插槽	1 × pci插槽

## i/o接口

sata接口	6 × sata ii接口
usb接口	12 × usb2.0接口 (6内置+6背板)
hdmi接口	1 × hdmi接口
外接端口	1 × vga接口1 × dvi接口
ps/2接口	ps/2键盘接口
其它接口	1 × rj45网络接口音频接口

## 板型

主板板型	uatx板型
外形尺寸	24.4 × 24.4cm

## 软体管理

bios性能	16mb flash rom , ami bios , pnp , dmi2.0 , wfm2.0 , sm bios 2.5 , acpi 2.0a , asus ez flash 2 , asus crashfree bios 3
--------	---

## 其它参数

多显卡技术	支持组建ati hybrid crossfirex多显卡模式
电源插口	一个4针，一个24针电源接口
超频功能	智能超频工具-华硕turbo key-华硕turbov-华硕gpu nos-auto tuning(*仅限快速模式)precision tweaker 2-vcore : 可调式cpu电压，以每0.003125v递增-vchipset (n.b.) : 可调式芯片电压，以每0.01v递增-vdimm : 可调式dram电压，以每0.015v递增sfs ( 无段频率调节 ) -pci express频率可从100mhz调节至150mhz，以1mhz幅度微调-ht频率可从200mhz调节至550mhz，以1mhz幅度微调超频防护功能-华硕c.p.r. ( cpu参数恢复 )
raid功能	支持raid 0 , 1 , 10 , jbod
其他特点	100%高品质高传导性固态电容

## 主板附件

包装清单	华硕主板x1用户手册x1驱动光盘x1ultradma 133/100/66数据线x1sata数据线x2i/o挡板x1
------	--

## 保修信息

保修政策	全国联保，享受三包服务
质保时间	3年
质保备注	1年包换良品，3年保修
客服电话	800-820-6655
电话备注	24小时服务

详细内容	华硕公司对中国大陆地区（不包含港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板产品实行全国联保服务。主板15天（含）内如发生产品不良，可以实施新品doa（包换新品服务），以所购买的凭证日期为准，向购买渠道商家申请更换。16天
------	--

(含)内至一年内实施“包换良品”服务,以所购买的凭证日期为准,向所购买商家隶属的华硕服务中心更换。进入官网>>