

## 纯正弦波调压器（欢迎来电咨询）

产品名称	纯正弦波调压器（欢迎来电咨询）
公司名称	上海弗申电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 额定功率:2000W
公司地址	中国 上海 上海市奉贤区 上海市奉贤区奉浦开发区
联系电话	86-021-67107699 13601780878

## 产品详情

上海弗申电子科技有限公司是一家电工电气的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营变频器、固态继电器、传感器、单、三相调压模块、电机正反转固态继电器，力矩电机调速器等，公司位于中国上海上海市奉贤区上海市奉贤区奉浦开发区。上海弗申电子科技有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

### fzxb系列纯正弦波电子调压器

本产品采用最新技术通过控制信号直接控制每个瞬间的电压幅值，实现对负载的无级调压，输出电压波形、频率与市电保持相同。对电网污染低、功率因数高、环保节能，与可控硅相比，它具有质的飞跃，效率高达98%，具有过温、过流、短路及浪涌保护。

广泛应用于各个工业控制领域，可应用于单相电机调速.电阻性负载，电容性负载，电感性负载的工业控

制。

## 一、具备型号及参数：

型号	fzxb-500w	fzxb-1000w	fzxb-1500w	fzxb-
输入电压	单相220vac ± 20%	单相220vac ± 20%	单相220vac ± 20%	单相220
输出电压	0~100%	0~100%	0~100%	0~1
额定电流	2a	4a	6a	8
安装尺寸	110*140*52	110*140*52	110*180*65	110*
保护等级	ip20	ip20	ip20	ip
控制方式	0~2v/0~10v/电位器	0~2v/0~10v/电位器	0~2v/0~10v/电位器	0~2v/0~1
散热方式	强风制冷	强风制冷	强风制冷	强风

## 二、使用说明

n—电源输入端子，220vac、50hz单相电源。

con—电源输入端子，220vac、50hz单相电源。

n与con的接线不分正反，不分零线火线，不可以接380v电源。

调压器电源输出端子

out-电源输出端子，0-220vac、50hz/60hz单相电源接线端。

con-电源输出端子，0-220vac、50hz/60hz单相电源接线端。

(cn1) 3芯插头

红色线vout—控制电源由调压调速器内部输出+2v,输出电流10ma.黄色线vin—电位器中间抽头。要求电位器电阻值<sup>3</sup> 1k £ 10k.绿色线gnd—控制电源地。

(cn2)2芯插头红色线(+)—led(正)兰色线(-)—led(负)(cn3)2芯插头风机电源线(+)—由调压调速器内部输出+12v,输出电流500ma.风机电源线(-)—0v

## 联系方式

联系人：李斌部门：市场部职位：经理经营地址：中国上海上海市奉贤区  
上海市奉贤区奉浦开发区邮编：公司电话：86 021 67107699传真：86 021 61927535 电子邮箱：  
13601780878@163.com

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是2000W，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷

却形式是风冷，频率特性是中频，品牌是弗申，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是卧式，效率( )是98%，型号是FZXB-2000，加工定制是是，应用范围是调压