

单相电变三相电源 柏克电气

产品名称	单相电变三相电源 柏克电气
公司名称	深圳市柏克电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:柏克电气 型号:APC
公司地址	深圳市光明新区公明街道李松荫第一工业区129号六楼
联系电话	13802562677

产品详情

型号：rjb-13-1.5kva 单进三出1.5kva

电路方式：igbt / pwm调制

输出波形：标准正弦波 cf=1.4

输入电压：1相2线+地线 220v ± 15% 50hz ± 3hz

输出电压：3相4线+地线 相电压 (l-n) 高档0-300v低档0-150v

输出电流：相电流 高档2.1a 低档4.2a

输出频率：50/60/100/200/400固定 可调40-70hz / 350-450hz (二选一)

频率稳定度：0.01 %

负载稳压率：2 %

波形失真率：2 % (纯阻性负载)

波峰因数比：3 : 1

面板显示：输出电压、输出电流、输出频率、输出功率及输出功率因数 (切换显示)

保护功能：输出过流保护、过压保护、过温度保护、短路保护、自诊断保护及报警装置

保护反应时间： 2ms

整机效率: 87 %

绝缘耐压：1800v ac/5ma/1min

绝缘阻抗：500v dc/200m

冷却方式：强制风冷

噪音：1m处小于60db

工作环境温度：0~45

相对湿度：0~95 %（非凝结状态）

尺寸：500 × 600 × 500(mm)

重量：50kg

本产品的加工定制是是，品牌是柏克电气，型号是APC，额定电压是220（kV），额定容量是20（KVA），负载耗损是5（W），阻抗电压是0.1（%），产品认证是CCC，属性是属性值