

# 漏电流钳表BK6920 数字式电流测量仪表

产品名称	漏电流钳表BK6920 数字式电流测量仪表
公司名称	广州市越秀区富安仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字式电流测量仪表 品牌:台湾贝克莱斯
公司地址	中国 广东 广州市越秀区 广州市大德路318号(金艺商务大厦)1325室
联系电话	086-02088574835 13798181706

## 产品详情

漏电流测试钳表bk6920

數位漏電電流鉤表model:bk6920

digital ac leakage clampmeter

產品特色：

ce認證合格

量測交流漏電電流和交流電壓(6920 cl)。

頻率有兩檔可供選擇.讀值鎖定.最大值鎖定.電源不足顯示.

量測交流漏電電流和交流/直流電壓(6921 cl)。

交流漏電電流量測設計有5個檔位。

最低解析度0.1ma。

數值鎖定顯示. 電源不足顯示.

安規標準: iec/en 61010-1 61010-2-32 cat 600v

一般規格：

液晶顯示器: 3 1/2 位 (最大顯示1999)

反應速度: 1秒

鉤部最大內徑: 55公里

操作環境: 23 ± 10 ; 最大相對濕度80%

使用電池: 9v (6f 22.00p) \*1 (顆)

外形尺寸: 260 (長) \*95 (寬) \*43 (高) 公厘

重量: 約540克 (含電池)

交流電流 (aca)

檔 位		精 確 度	
		50/60hz	寬幅頻率 ( 40-1000hz )
200ma(0-1999ma)		± (1.5%讀值+2位數)	50/60hz: ± (1.0%讀值+2位數)
2a(0-1.999a)			40/1000hz: ± (3.0%讀值+2位數)
20a(0-19.999a)			
200a(0-199.9)		± (2.0%讀值+2位數)	50/60hz: ± (1.5%讀值+2位數)
			40/1000hz: ± (3.5%讀值+2位數)
1000a	0-500a	± (2.0%讀值+2位數)	50/60hz: ± (1.5%讀值+2位數)
			40/1000hz: ± (3.5%讀值+2位數)
	500-1000a	± 5.5%讀值	50/60hz: ± 5.0%讀值
			40/100hz: ± 10.0%讀值

電壓

交流電壓 ( acv )	200/600v ± (1.5%讀值+3位數)
--------------	-------------------------

附件:測試線\*1 (組)

說明書\*1 (本)

肩帶\*1 (條)

電池

本产品的加工定制是否，类型是数字式电流测量仪表，品牌是台湾贝克莱斯，型号是BK6920，测量范围是200mA(0-1999mA) (A)