

FL3020 三相数字电参数测试仪 0.01-20A

产品名称	FL3020 三相数字电参数测试仪 0.01-20A
公司名称	东莞市南城舒康电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电参数测量仪 品牌:杭州奋乐
公司地址	广东东莞市东城中路赛格电子市场
联系电话	86 0769 26265951

产品详情

三相电参数测量仪 功率仪 功率计 fl3020

广泛应用于系统测试柜、家用电器、电机、电动工具、变压器等领域，满足从实验室到工业生产流水线产品测试的要求。

- 1、对三相电压、电流、功率的真有效值测量。按测量显示选择四窗口可以显示abc 电压、电流、功率、功率因数/频率及设定的电压、电流的变比(互感器可选择)，测量或锁定的状态；
- 2、测量电压范围：15v ~ 800v；
- 3、测量电流范围：0.025a ~ 20a (5a、40a、80a、100a、400a)；
- 4、适合单相、三相三线制、三相四线制、三电压三电流制；
- 5、自动量程切换、数据锁存、打印；
- 6、标准配置接口：rs232或rs485；
- 7、测量精度优于0.5级；
- 8、按设定键可以设定电压电流的变比.满足大电压大电流的测量；

9、机箱：303（宽）143（高）260（深）（mm）；机柜开孔尺寸：300（宽）140（高）260（深）（mm）；

10、重量约3.5kg；

本产品的加工定制是是，类型是电参数测量仪，品牌是杭州奋乐，型号是FL3020，测量范围是5V~800V/
0.010A~20A，测量精度是优于0.5级，功率是1200（KW），频率是60（HZ），重量是3.5（kg），尺寸是
303（宽）143（高）260（深）（mm）（mm）