

# NFC9131-j400-NFC9131现货

产品名称	NFC9131-j400-NFC9131现货
公司名称	乐清市皇隆照明科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:NFC9131
公司地址	浙江省温州市乐清市乐成镇湖上岙工业区
联系电话	86-057727877789 13989762678

## 产品详情

### 一. 海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯适用范围

广泛适用于各类广场、码头、厂区、车间、工程施工等场所做大面积泛光照明，也可用于城市景观、广告牌、建筑物立面作美化照明。

### 二. 海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯性能特点

采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，选用进口高纯镜面铝阳极氧化材料做反光镜并通过精确配光设计，反光效率高，透光性好，节能环保。

灯具、电器箱一体化设计，美观大方，安装、维护简单方便。

当市电断电后再次来电时，灯具能够立即进行热启动，极大的减小了因停电对客户工作造成的影响。

采用可回收轻质合金环保材料和高科技喷涂技术，防尘防水，防腐防锈，可在高温潮湿和腐蚀性等恶劣环境中长期使用。

良好的电磁兼容性，不会对输电网络造成干扰。

座式、壁挂等多种安装方式，适应不同工作现场的照明需要。

### 三. 海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯技术参数

额定电压	ac220/50hz
------	------------

功率因数	大于0.9
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
距高比	1.8
进线口螺纹	g3/4, 8~ 12mm
外形尺寸	675x425x160mm
重量	16.9kg

海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯配用光源：

订货编号	配用光源	额定功率	光通量	平均使用寿命
nfc9131-j250	mh	250	21000	20000
nfc9131-j400	mh	400	36000	20000
nfc9131-n250	hps	250	27500	28500
nfc9131-n400	hps	400	50000	28500

四. 海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯使用方法

根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式后，然后根据灯具到220v电源接点的距离备好相应长度的10~12mm三芯电缆线。

用螺丝刀打开电器箱上盖两个固定螺钉，旋松引入电缆接头，将电缆线一端穿入引入电缆接头，按电器箱上盖的电路接线图，将零线、火线和地线分别接在相应的端子上，旋紧引入电缆接头，再将三芯电缆线的另一端接入220v电源即可实现照明。

旋松灯体支架两端的固定螺栓，可在上下180°范围内调节灯头的照射角度。

更换灯泡时，先扳开固定透明件上的4个搭扣，打开透明件后，旋下灯座上的旧灯泡，换上新灯泡，然后盖上透明件并扣上搭扣即可。

## 五. 海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯注意事项

安装和维护灯具时，必须先断开电源。

非专业人员不得随意拆卸灯具。

使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应换上配套的镇流器、触发器及电容。

## 六. 海洋王nfc9131节能型热启动泛光灯品质保证

公司已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。