

太阳能逆变器-纯正弦波24V大功率 2000W

产品名称	太阳能逆变器-纯正弦波24V大功率 2000W
公司名称	广西辉煌朗洁环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:美诺迪 型号:MND-Z2K 类型:正弦波变频电源
公司地址	广西北海市西藏路36号
联系电话	+086-0779-2228072/2228285

产品详情

我司现有40台逆变器急需清仓处理，价格2500元/台，含税含运费，欢迎有意者来电咨询（0779-2228072）。

一、2000w纯正弦波逆变器参数：

- 1、品牌：美诺迪
- 2、类型：正弦波变频电源
- 3、电路拓扑结构:推挽式
- 4、输入电压：dc20-28v
- 5、欠压报警：dc10.5v \pm 0.5v
- 6、欠压关断：dc9v \pm 0.5v(自锁)，电压升到12.3v时自锁解除
- 7、输出电压：ac220v \pm 10v
- 8、输出频率：50hz \pm 1hz
- 9、过压保护：dc16v \pm 1v
- 10、风扇启动：48 /<40 关

- 11、短路保护：输出短路保护（自恢复）
- 12、过温保护：变压器温度 75 时输出自动关断，变压器温度 65 时输出自动恢复正常
- 13、输出功率：2000w（max）
- 14、过载保护：2200w（灯暗）
- 15、波形失真：5%
- 16、防反接保护：有（但需要将输入电拔掉正负极短路1秒中后方可测试）
- 17、逆变指示：d29/红色/正常亮
- 18、故障指示：d28/红色/（前级）正常亮
- 19、故障指示：d30/绿色/（后级）正常亮
- 20、充电功能：有
- 21、充电输入电压：ac 110v-250v
- 22、充电输出电压：dc27.6v \pm 0.3v
- 23、输出功率：150w
- 24、转灯电流：2a \pm 0.5a
- 25、恒流电流：10a \pm 2a
- 26、指示灯红色：d28红色（充满）/绿色（充电中）
- 27、测试产品耐压：
市电输入-dc输入 ac5ma/2500v
dc输入-ac输出 ac5ma/2500v
市电输入-外壳 ac5ma/3000v
ac输出-外壳 ac5ma/3000v

二、包装:

- 1.包装方式/ packing: 彩盒/gift box

2.套/箱ctn： 6pcs

3.包装尺寸(cm)/dimension： 54*39*55.5cm

4个重(约)weight: 5kg

5.净重/net weight (n.w)： 27kg

6.毛重/gross weight (g.w)： 32kg

单个彩盒包装：

产品净重：4.6kg

毛重：5kg

包装彩盒尺寸：463*190*70mm

三、使用方法:

确认所使用电器的功率小于逆变器的额定输出功率；

将逆变器开关置与“ off/o ”位置,然后将电器的插头插入逆变器输出(ac/out)插座中,把点烟器插头插入车内点烟器插口,确保插到位（注意：汽车点烟插孔只能提供小于200w功率的负载使用，当使用功率大于200w时，请用逆变器附件鳄鱼夹线使用，引线的太阳端子接至逆变器接线柱红接“红”，黑接“黑”，另一端用鳄鱼夹,夹到电瓶接线柱,红接“+”，黑接“-”）；

将逆变器开关置于“ on ”位置，绿色指示灯（power）亮，逆变器正常开始工作；

当绿色指示灯ac/out闪灯，并伴有间断的蜂鸣声，说明本逆变器进入保护状态，请将开关关闭，检查负载是否过大或短路，电瓶供电电压是否异常，带故障排除后,再开机使用。

四、产品特点:

- 1、正/负接线柱与红/黑连续线对应相接；
- 2、带两个强劲风扇，输出开关、输入接头、输出三角多标插头；
- 3、条线请按颜色对应相接；
- 4、2000w带充电功能；
- 5、充电和输出均有指示灯提示；
- 6、包装配件：逆变器一台、加粗铜线正负极各一个、充电电源线一条，说明书一份。

五、充电说明：

- - 当电瓶电量耗尽时，须尽快给电瓶充电。本品会自动检测电瓶，智能为电瓶充电，电量充满时逆变器充电灯会自动熄灭。

1、用逆变器附件接线柱使用，引线的太阳端子接至逆变器接线柱红接“红”，黑接“黑”，有接反自动保护的。

2、将电源线插头插到市电ac110~240v插座，此时ch/fu指示灯亮。

- - 大约充5—15小时（根据用户电瓶的容量而定，电瓶的容量越大，充电的时间越长。本充电为恒流恒压充电方式，电瓶充足电后，自动保护）。直到ch/fu指示灯熄灭为止。表明此电瓶已充满。

六、注意事项：

1、不要长时间使用功率在1000w以上的电器，以免引起故障。

2、汽车发动关闭时请不要长时间使用本品，以免电瓶电压太低而造成不便。

3、使用后请从电瓶上取走本品。

七、产品应用：

电动工具系列：电锯、钻孔机、研磨机、喷砂机、冲压机、除草机、空气压缩机、豆浆机等。

办公设备系列：电脑、打印机、显示器、复印机、扫描仪等。

家庭用具系列：太阳能系列、吸尘器、风扇、荧光灯和白炽灯、电动裁剪刀、缝纫机等。

厨房器具系列：微波炉、电冰箱、冰柜、咖啡机、搅拌机、制冰机、烘烤炉等。

工业设备系列：金属卤灯、高压钠灯、船舶、车载、太阳能、风力发电等。

电子领域系列：电视、录像机、游戏机、收音机、功率放大器、音乐设备、监控设备、终端设备、服务器、智能平台、卫星通信设备等。