

麦特84寸触摸电视一体机

产品名称	麦特84寸触摸电视一体机
公司名称	山东创惠电子科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦特
公司地址	山东省烟台市高新区
联系电话	15315163169 18053555187

产品详情

1、屏幕类型：84英寸led技术液晶屏；书写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，防划防撞；采用铝合金面框，弧形转角，表面无尖锐边缘或突起；不采用塑料外壳等易燃材料

2、分辨率：3840(h) × 2160 (v)

3、亮度： 350cd/m²

4、对比度： 4000:1

5、视角： 176°

6、屏幕比例：16:9:1、触控技术：非接触式红外触摸技术（采用内置触摸技术，不接受外挂触件），六点或以上触摸

2、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动

3、触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体

4、连续响应速度：连续点 5ms

5、首点响应时间 8 ms，连续响应时间 5 ms

6、计算机响应：切换通道，系统自动识别内外部触摸通道

7、屏幕菜单触摸操控：在任意信号通道下，通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节1、图像制式：pal/secam

2、喇叭输出功率：15瓦x 2

- 3、视频输入接口：rf端口，一组；复合视频端口，一组；色差信号端口，一组；hdmi端口，二组；usb多媒体端口，一组；vga端口，二组
 - 4、音频输入接口：两组
 - 5、mic音频输入接口：一组，支持有线mic直接输入，设备在任意通道下均能扩音,并且扩音与该通道音频可叠加
 - 6、视频输出接口：复合视频(av) 端口，一组
 - 7、音频输出接口：左/右声道cvbs端口，一组；同轴端子，一组
 - 8、rs232串口：一组
 - 9、usb触摸外接控制端口：二组
 - 10、设备内一体集成无线麦克风接收器，并带ppt无线翻页功能，可实现无线扩音和ppt翻页，并且扩音与该通道音频可叠加
 - 11、外部信号输入智能识别功能：当vga端口或hdmi端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整。且断开后能自动切回初始通道。
- 1、采用模块化笔记本电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计
 - 2、模块化电脑厚度 30mm
 - 3、处理器：intel core i3,主频为双核四线程2.1ghz或以上
 - 4、内存：2g ddr3或以上配置
 - 5、硬盘：320g或以上配置
 - 6、内置wifi：ieee 802.11n标准
 - 7、内置网卡：10m/100m/1000m
 - 8、具有独立非扩张型的usb接口：6个或以上，其中2个或以上为设备面框前置端口