

0.75KW振动电机YZS-10-2振动电机

产品名称	0.75KW振动电机YZS-10-2振动电机
公司名称	新乡市科峰振动电机有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:科峰振动电机 型号:YZS-10-2振动电机 功率:0.75KW
公司地址	新乡市南环李村工业园
联系电话	0373-2036529 15516555513

产品详情

yzs-10-2振动电机参数：功率0.75kw 激振力10kn 电流2.25a 转速3000转/分 yzs振动电机 yzs-10-2振动电机厂家 yzs-10-2振动电机价格 功率0.75kw振动电机 yzs振动电机型号齐全，现货供应，欢迎订购! 彭经理：15516555513 yzs振动电机使用条件：环境温度：不超过 40 海拔：不超过 1000米 电压：380v 频率：50hz 绝缘等级：f 防护等级：ip54、ip55 工作制：连续（s1） 安装型式：任意方向（贴有安装指示标志除外）

yzs振动电机维护与保养 1、振动电机运转过程中，必须注意轴承的润滑，在正常工作条件下，振动电机运转累计1600小时左右，应从两端注油嘴注入适量（每次约20克）3# 锂基润滑脂，注油前清洗轴承、轴承室、轴承压盖。

2、电机停止使用或存放半年以上时间后，应拆卸保养清洗轴承晾干后更换3# 锂基润滑脂。

3、电机累计运行时间超过2000小时后，应对轴承进行检查，如已损坏，应更换轴承。 4、电机停放半年或较长时间后，使用前应测量定子线圈对地绝缘电阻，用500v兆欧表测量时，绝缘电阻应不少于50兆欧。 5、用户应熟悉本说明书后，方可使用本机。 yzs振动电机规格参数： yzs振动电机 型号 激振力(kn) 功率(kw) 电流(a) 振频(r/min) 安装尺寸 重量 (kg) e f g h i l m n n d yzs-1.5-2振动电机 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13 yzs-2.5-2振动电机 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14 yzs-3-2振动电机 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20 yzs-5-2振动电机 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21 yzs-10-2振动电机 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31 yzs-15-2振动电机 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47 yzs-20-2振动电机 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68 yzs-30-2振动电机 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107 yzs-50-2振动电机 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210 yzs-1.0-4振动电机 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13 yzs-1.5-4振动电机 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16 yzs-3-4振动电机 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22 yzs-5-4振动电机 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32 yzs-10-4振动电机 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49 yzs-15-4振动电机 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76 yzs-20-4振动电机 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82 yzs-30-4振动电机 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117 yzs-50-4振动电机 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219 yzs-75-4振动电机 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360 yzs-1.5-6振动电机 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22 yzs-3-6振动电机 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35 yzs-5-6振动电机 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50 yzs-10-6振动电机 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82 yzs-15-6振动电机 15

1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125 yzs-20-6振动电机 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
yzs-30-6振动电机 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190 yzs-40-6振动电机 40 3 9 350 220 35 190 425
600 450 313 4 39 190 yzs-50-6振动电机 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300 yzs-75-6振动电机 75 5.5
16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400 yzs-100-6振动电机 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45
420 yzs-125-6振动电机 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468