

DNOQ44QCV106A DN0Q44QCV106A 三星 DVB-T2 立式 高频头

产品名称	DNOQ44QCV106A DN0Q44QCV106A 三星 DVB-T2 立式 高频头
公司名称	深圳赛豪半导体科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Samsung/三星 型号:DNOQ44QCV106A
公司地址	深圳市福田区华强北振华路56号兰光大厦A座918室
联系电话	86-075583188139 13826588029

产品详情

dnoq44qcv106a dn0q44qcv106a 三星 dvb-t2 立式 高频头

赛豪半导体正规一级渠道 供应samsung三星dVB-C用高频头 dn0q44qcv106a

封装：卧式双直头-11pin

最少包装：300只/盒

库存数量：2200只深圳

有需要请联系：qq19228180、0755-83188139、13826588029邵先生其主要参数：输入频率(mhz)：950~2150mhz输入信号电平：-65~-25dbm第一级中频(mhz)：零-if(直接转换)基带频率带宽(mhz)：10~30, 2.0mhzrf输入局部耗散：在-70dbm以下输出类型：传输流(并行/串行)选频系统：pll(i2c)噪声指数(db)：7(typ)同步电源(v dc)：与3.3v电源共用电源电压(v dc)：3.3v, 1.2vlnb电源：dc25v, 400ma(max)输入电阻()：75外形尺寸(mm)：57.5*29.6*13.2mm

本产品的加工定制是否，品牌是Samsung/三星，型号是DNOQ44QCV106A，种类是高频头，标称频率是950 (MHz)，调整频差是850 (MHz)，温度频差是192 (MHz)，总频差是186 (MHz)，负载电容是0.1 (pF)，负载谐振电阻是0.75 ()，激励电平是1 (mW)，基准温度是85 ()，插入损耗是1 (dB)，阻带衰减是1 (dB)，输入阻抗是1 (k)，输出阻抗是1 (k)，三星是DVB-T2立式高频头