

## 家用防盗器 福科斯 防盗报警电话

产品名称	家用防盗器 福科斯 防盗报警电话
公司名称	广州市天河区石牌眼旺安防产品经营部
价格	面议
规格参数	品牌:福科斯 型号:FC-300 类型:防盗报警电话
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河区天河路555号天可电子安防城2楼2036档
联系电话	86 020 61004455 15876559893

## 产品详情

具备双串口，可接有线无线键盘。  
支持双向通信，可接8个双向有线键盘，8个双向无线键盘，8个双向智能遥控器。  
可编程8路有线防区和32路无线防区。支持gsm传输，支持tcp/ip协议，联网报警设置。  
内置gprs无线通讯模块，支持gprs数据传输。具备32路无线防区，8路有线防区。  
采用全新16位高速单片机，性能稳定。内置视频模块，可直接查看视频输出图像。基本功能特点：  
专业定制lcd图文液晶显示，操作和报警流程全息语音提示。有线/无线防区工作状态实时监测。  
语音提示防区故障、无线探测器丢失。无线探测器欠压实时监测、现场语音提示、信息上传报警中心与接警电话。电话掉线无线转发临机代拨报警信息。8路电器开关无线控制、1路无线警笛、1路无线门铃、内置高音警笛。2个报警中心电话、4位~8位用户id码、contact id联网报警通讯协议。支持tcp/ip、gsm模块短信报警、布防、撤防、家电控制等。6个语音接警电话，10秒报警信息录音，接警处理：现场监听、解除报警。报警无线联动输出开关触点或电压信号，用以控制报警联动设备。4组可设置自动定时布/撤防时间，远程异地布防、撤防、现场监听。专利 multi-code 无线编码；无线编码自动学习或键盘输入或键盘清除。布/撤防状态掉电记忆恢复，可选布/撤防信息免费联网传送。可选用户在线状态定时测试；64条黑匣子系统事件记录与查询。高级用户个性化使用多项可选设置；用户密码、工程密码分权限管理。使用远程异地电话机，在语音提示下进行系统功能设置操作。交流掉电和电池欠压监测功能。

本产品的品牌是福科斯，型号是FC-300，类型是防盗报警电话，工作电压是 80mA/15V（V），报警接收方式是无线红外探测器，无线接收频率是433MHz/868MHz（MHz），报警喇叭声强是110（dB），录音留言时长是30（S），储存电话号码是8（个），电话号码位长是11（位），报警项目是多功能，密码设置功能是无，外形尺寸是150MM\*190MM（mm），重量是2（g），装箱数是20