

日本SIMCO静电测试仪FMX-003原装原装

产品名称	日本SIMCO静电测试仪FMX-003原装原装
公司名称	北京朗科斯拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式静电测试仪 品牌:日本SIMCO
公司地址	北京市海淀区花园路2号2号楼1109室
联系电话	13810454898 18600526691

产品详情

fmx-003 静电场测试仪fmx-003 electrostatic field meter
数字和动态光标双显示
2档测量范围: 0 - +/-1.49kv(低量程), +/-1kv - +/-20.0kv(高量程)
测量精度: +/-10%
led光圈确定测试距离(测试距离1英寸)
低量程最小显示值: +/-0.01kv
高量程最小显示值: +/-0.10kv
离子平衡度测试: 最大+/-200v
离子平衡度最小显示值: +/-1v
导电abs塑料外壳
9v电池
订购编号:
fmx-003: 测试表+不锈钢感应极板+接地线+皮套
品牌: simco
产地: 日本

lcd面板说明

按键说明

使用方法

一、测量静电电位

- 1、正确接地，以确保数据准确
- 2、由远到近靠近待测物体至合适距离读数即可

二、测量离子平衡度

- 1、将金属平行板插在仪器前端
- 2、按一下ib键，转换至离子平衡度测量模式

此时可测量离子风机的离子平衡度

仪器尺寸

本产品的加工定制是否，类型是便携式静电测试仪，品牌是日本SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是0 -+/-1.49kV，精确度是 $\pm 10\%$ ，LCD显示更新是红色LCD显示正电荷、蓝色LCD显示负电荷，重量是200g（kg），外形尺寸是165×25×115mm（mm）