

私模车载蓝牙立体声接收器 蓝牙音响适配器 可接听电话

产品名称	私模车载蓝牙立体声接收器 蓝牙音响适配器 可接听电话
公司名称	深圳市海科塑胶电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OEM 是否即插即用:即插即用 外接电源:无外接电源
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道上横朗第三工业区东盛 方科技园3栋4楼
联系电话	15989389926

产品详情

model:bts-70

名称:车载蓝牙适配器与家用音响蓝牙接收器(有bqb认证, ce认证,rohs认证,ul认证, reach)

特点:

1, 支持蓝牙3.0+edr.

2, 工作范围: 10m

3, 支持ipad, iphone、 ipod nano、 ipod touch, samsung galaxy其他智能手机和蓝牙设备; 支持免提
通话&音乐欣赏。

“ 蓝牙键 ” 功能:

1、“ 蓝牙键 ” 长按5秒开机; 长按5秒关机;

2、播放音乐时，短按“蓝牙键”是播放、暂停；手机来电时，短按是接听电话、挂断电话，长按1秒是拒接来电、连续按两次为重拨电话。

指示灯：

1：红灯为操作指示灯

2：绿灯为充电指示灯

蓝牙配对设定：

1，取出bts-70,将bts-70的3.5mm音频输出头连接到车载音响设备或其他音响设备，在10米距离内进行配对。

2、长按bts-70的蓝牙键开机，bts-70开始工作，进入等待配对状态，红灯连续闪动，直到有设备配对成功；

3，点击搜索到的配对名称“bts-70”配对成功后，进入音乐、电话模式，开启欣赏音乐或接听/拒接电话功能。

音乐模式：

1，将bts-70插入车载音响设备或其他音响设备，按以上蓝牙配对设定流程，开启音乐模式。

电话模式：

1，按如上蓝牙配对设定流程，开启电话模式，免提接听电话/拒接/重播电话

2，来电时，短按“蓝牙键”接听电话；通话时，短按“蓝牙键”，通话终止。

3，来电时，长按1秒是拒接来电。通话结束后，连续两次蓝牙键，将重播最后一次通话的电话号码。

充电模式；

1，bts-70正在充电时，绿灯常亮；充电完成时，绿灯熄灭。

配件：

说明书 1份

usb充电线 1条

售后服务：

返修工厂维修。

本产品的品牌是OEM，是否即插即用是即插即用，外接电源是无外接电源，传输速率是1（Mbps），有

效工作半径是20 (m) , 蓝牙标准是3.0 , 工作频率是2480 (MHz)