

# 四绕组电流互感器过电压保护器

产品名称	四绕组电流互感器过电压保护器
公司名称	萍乡市华亿达电子电器有限公司
价格	430.00/台
规格参数	品牌:华亿达 型号:HYD-CTB4 用途:电力
公司地址	江西省萍乡市安源区东大街南环路132号201室
联系电话	86 0799 6883591 13036299800

## 产品详情

品牌 华亿达 型号 HYD-CTB4  
用途 电力

### 一、产品概述

hyd-ctb电流互感器过电压保护器主要用于ct二次侧的异常过电压保护。保护器接于二次绕组两端，正常运行时漏电极小，成高阻状态。当发生异常过电压时，保护器迅速动作而短路，面板上显示故障的部位，并有无源信号输出。当故障排除后，电路恢复原状后，又重新投入正常运行工作。hyd-ctb电流互感器过电压保护器应用于ct二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等。

### 二、详细参数

正常漏电流：	< 1ma
导通电压 $u_c$ ：	150v $\pm$ 10%
导通时间 $t_s$ ：	50ms $t_s$ 250ms
遥信继电器接点容量：	ac220v/5a
保护继电器接点容量：	ac220v/15a
使用的ct规格：	二次侧峰值大于150v
保护电流：	5a
环境温度：	-20 ~ 70
环境湿度：	95%rh

复位方式：	按压“复位”按钮；自动“复位”
抗震性能：	10~50-10hz 2g 3min
抗干扰：	4.4kv/m
外形尺寸：	hyd-ctb-1：48×48×90（mm） hyd-ctb-（2~6）：145×90×73（mm）
耐压：	2kv 50hz 1min
安装方式：	面板式、导轨式功固定式安装

### 三、示意图