

NX-991 混音器和无线麦克风.话筒

产品名称	NX-991 混音器和无线麦克风.话筒
公司名称	上海比派电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BINXP 电压:输入电压220V、(V)
公司地址	上海真南路4268号A区430号
联系电话	86 021 56529233 13816933686

产品详情

品牌	BINXP	频率范围	音质控制: +/- 12dB 100Hz 低音 (HZ)
电压	输入电压220V、(V)		

产品品牌 : binxpnx-991

nx-991,它给我们便于结合6种音源,6个麦克风和3个立体声线路输入或6个平衡线路和3个立体声线路输入提供良好的机会。这款产品为了适合各种场合(麦克风必须与音源连接例如cd碟机,卡带机或am/fm调频机而设计的,应用范围可以包括有氧录音室,餐馆,酒店,卡拉ok场所,或者视听应用。它针对商业的多功能输入和输出设计更是解决了很多实用性的音频疑难问题.每一个麦克风输入都含有mic ne开关,个别的开关更带有+48vdc的幻象电源和一个超负荷指示灯。fx回路为麦克风输入提供信号处理及增加效果,也可以用来做第四个立体声信号输入。规格参数输入阻抗:麦克风: 600欧姆xlr平衡线: 22k欧姆信号源: 22k欧姆 镀金rca麦克风插入: 22k欧姆 1/4 ts 非平衡最大输入水平: 麦克风: -14dbv 麦克风水平+20db 线水平信号源: 24dbv输入/输入连接:xlr 6,信号源rca 41/4 trs 31/4 ts 1幻象电源: +48vdc输出水平: +17dbv 最大输出阻抗: 51欧姆最大增益: 麦克风: 60 db信号源: 26db音质控制: +/- 12db 100hz 低音+/- 12db 11k 高音噪音: -80db, thd: <.025%, s/n 比率:96db